

## 教学扩音器 0.5 ( % )

产品名称	教学扩音器 0.5 ( % )
公司名称	郑州市二七区菘天电器商行
价格	240.00/台
规格参数	型号:HT-928 频响范围:180-260M ( Hz ) 失真率:0.5 ( % )
公司地址	中国 河南 郑州市二七区 郑州市南三环万客来盈合万货城家电区3排79-81
联系电话	86 371 63317990 13283806566

## 产品详情

型号	HT-928	频响范围	180-260M ( Hz )
失真率	0.5 ( % )	品牌	喂喂
产地	广州	颜色	白色
输出功率	45 ( W )	类型	无线

接收机: 1频率:200-270mhz,点频,60多种以上频率点,具温度补偿石英震荡锁定 2接收灵敏度:10dbuv ( s/n在60db以上) 3信噪比:大于100db 4杂音消除:具有多种静音装置,避免讯号干扰和杂音 5失真度;小于0.5%(10

dbuv时)发射器: 1频率稳定性:在0.005%,具温度补偿石英震荡锁定. 2信噪比:大于或等于100db 3副谐波比:低于载波基准40 db以上 4发射功率:13dbm 5使用电压:dc9v 6电源消耗:约30ma主机系统: 1输出功率:约35w 2频率响应:100hz-16khz 3输入讯号:有线mic x 1 aux x 1 4喇叭:4欧6寸半 5电源:ac115v/230v ( 可选 ), dc9c和dc12v, 1.2ah全密封铅酸免维护蓄电池。 6有效使用距离:半径超过50米,无遮挡时可达100米主机体积及重量:ht-928:24cm x 11cm x 22.5cm 2.35kg