

整流变压器 电源 国产 静电除尘变压器

产品名称	整流变压器 电源 国产 静电除尘变压器
公司名称	宜兴市万盛科技变压器有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:国产 型号:静电除尘变压器
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市万石镇
联系电话	0086 0510 87842345 13382266188

产品详情

应用范围	电源	品牌	国产
型号	静电除尘变压器	频率特性	高频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	液/油浸式	铁心结构	心式
绕组数目	双绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	强迫油循环		

静电除尘变压器主要由二部分组成，其一是除尘器本体，在这个装置内完成净化气体的过程，另一部分是产生直流高压的装置，称为静电除尘变压器。

用途：静电除尘变压器主要用于消除或减少粉尘对环境的污染。

结构特征：静电除尘变压器是由一台单相整流变压器和一台桥式整流器组成。二者合装在同一油箱中时称为台体式，二者分装在不同的油箱中时称为分体式。合体式有户内、外型二种，而分体式只有户内型一种。

型号含义：

订货须知：1、产品型号 2、额定容量 3、直流电压 4、直流电流 5、工作环境

技术数据：

规格(a/kv)	交流输入		直流输入	
	电压(v)	电流(a)	电压(kv)	电流(a)
0.1/60	380	19.5	60	0.1
0.2/60		39.0		0.2

0.3/60	58.4	0.3
0.4/60	77.9	0.4
0.5/60	97.4	0.5
0.6/60	116.9	0.6
0.7/60	136.4	0.7
0.8/60	155.8	0.8
1.0/60	194.8	1.0
1.2/60	233.8	1.2
1.4/60	272.7	1.4
1.5/60	292.2	1.5
7.6/60	311.7	1.6
1.8/60	350.6	1.8
2.0/60	389.6	2.0

规格(a/kv)	交流输入		直流输入	
	电压(v)	电流(a)	电压(kv)	电流(a)
0.1/72	380	23.4	72	0.1
0.2/72		46.8		0.2
0.3/72		70.1		0.3
0.4/72		93.5		0.4
0.5/72		116.9		0.5
0.6/72		140.3		0.6
0.7/72		163.6		0.7
0.8/72		187.0		0.8
1.0/72		233.8		1.0
1.2/72		280.5		1.2
1.4/72		327.3		1.4
1.5/72		350.6		1.5
7.6/72		374.0		1.6
1.8/72		420.8		1.8
2.0/72		467.5		2.0