

(SBW DBW) 交流稳压电源

产品名称	(SBW DBW) 交流稳压电源
公司名称	上海威震电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:交流电源交流稳压电源 品牌:威震 型号:DBWSBW系列
公司地址	灵石路大徐家阁302号
联系电话	13817659036

产品详情

类型	交流电源 交流稳压电源	品牌	威震
型号	DBW SBW系列	输出电流	可调 (A)
输入电压	单相 : 180-250V 三相 : 310-430 (V)	输出电压	可调 (V)
输出功率	单相 : 1-30KW 三相 : 6-1000K (W)	频率范围	50-60 (HZ)

概述

dbw、sbw系列大功率自动补偿式交流稳压电源，是我厂引进、吸收西欧最新技术，同时结合我国国情为稳定单相、三相交流电压而设计的。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。本系列稳压电源分单相、三相、三相平衡三大类，其中三相平衡采用每相独立跟踪稳定电压，使输出保持平衡。本系列交流自动补偿电源，可广泛用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、仪器、试验装置、金属加工设备、工业生产流水线、建筑工程设备、医疗器械、宾馆、广播电视、电梯、照明等供电，以及其他需要电力稳压的场所。

特点

dbw、sbw系列产品与其他形式的稳压器相比较，具有容量大、效率高、无形失真、无噪音，以及体积小、重量轻、过载能力强、工作稳定可靠、使用寿命长等优点，还具有过压保护装置，控制电路万一失控，其保护电路能迅速工作，切断电源输出，以确保用电设备安全。

主要技术指标

输出功率	单相 : 1kva、2kva、3kva、5kva、10kva、15kva、20kva、30kva 三相 : 6kva、10kva、15kva、30kva、45kva、50kva、60kva、75kva、90kva、150kva、180kva、200kva、300kva
------	---

输入电压范围	三相平衡310v ~ 430v
输出电压范围	220v ~ 380v \pm 5%
负载效应(调整率)	\pm 2%
响应时间	1 ~ 2s
效率	>95%
波形失真度	<0.1%
负载功率数	0.8 ~ 1
保护功能	过流、过压保护
工作方式	可长期连续工作

非标准规格可订做，欢迎咨询！