BZC全自动变比组别测试仪

产品名称	BZC全自动变比组别测试仪
公司名称	乐清市柳市泰仕测量仪器仪表销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:BZC全自动变比组别测试仪 型号:BZC 测量范围:1-10000 (M)
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村包桥东路2号
联系电话	86 0577 61722380 13506671563

产品详情

类型	BZC全自动变比组别测试仪	型号	BZC
测量范围	1-10000 (M)	测试电压	220v (V)
精度	1.0000-2000.0 0.1级	重量	5 (kg)

一、产品简介

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，且测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我厂采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪，该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它具有体积小，重量轻，精度高，稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面友好，变比组别可一次测完。

二、主要功能及特点

- 1、自动测量接线组别。
- 2、自动进行组别变换，可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。
- 3、自动切换相序。
- 4、自动切换量程。
- 5、自动校表。
- 6、输入标准变比后，能自动算出相对误差。
- 7、一次测量完成，自动切断试验电压。

8、测量结果自动保存，可打印出测试数据，并可存储20次历史测量数据。

三、主要技术指标

1、变比测量范围：1 ~ 10000

2、组别：1 ~ 12点

3、精度：1 ~ 1000 0.2级/1000 ~ 10000 0.5级

4、电源：ac220v $\pm$ 10% , 50hz

5、使用环境温度：- 5 ~ 40

6、使用环境湿度：< 85%

7、体积：430 × 320 × 215 mm³

8、重量：5kg 价格面谈