

移动电源20kw柴油发电机型号

产品名称	移动电源20kw柴油发电机型号
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

移动电源20kw柴油发电机型号

移动式小型发电机配气机构是实现机进气过程和排气过程的控制机构。它的主要任务是保证在规定的时间内把新鲜的空气尽可能多地吸入燃烧室，并把燃烧后的废气尽可能彻底地排出燃烧室。

在移动式小型发电机的工作过程中，配气机构受到冲击负荷、摩擦负荷和高温、高压气体的冲击作用，个别部件所处的工作条件又较差，本身又要承受较大的载荷，同时还要承受很大的惯性力作用。因此，配气机构的组成部件极易产生磨损、变形、烧蚀和损坏。当这些部件出现故障后，就会使机气门出现漏气、驱动不良或配气正时不准确等故障。所以，配气机构质量的好坏，直接影响着机的动力性和经济性。

型号： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

为提高系统的可靠性，控制系统把控制和显示设计为相对立的两部分，相互之间通过通信传送数据。这样，可以根据实际情况把控制部分安装在合适的位置。使其受到的干扰小，而显示部分则可以安装在便于观察的位置。

控制部分的输入信号包括：电网的电压、频率；发电机组电压、频率；负载电流；蓄电池电压和“试验”按钮。输出信号均通过小型继电器触点输出，包括：电网并网信号、发电机组并网信号、机启动信号、机停机信号。