

# 优惠的电子调速器之一 RENZHONG

产品名称	优惠的电子调速器之一 RENZHONG
公司名称	上海任重仪表电器有限公司
价格	135.00/个
规格参数	品牌:RENZHONG 型号:US590-01 类型:马达调速器
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市黄浦区广西北路528号1103-1104#
联系电话	86 021 63511268 13901881530

## 产品详情

品牌	RENZHONG	型号	US590-01
类型	马达调速器	输入电压	110V
输出电压	0-100 ( V )	额定功率功率	0.09 ( KW )
输入转速	0-1650 ( rpm )	输出转速范围	5-1600
适用范围	电子调速器		

### us590-01交流马达调速器

简介： us590-01 us560-01系列交流齿轮减速电机调速控制器主要使用于交流50hz，电压220v/110v 的单相电路中。该电子控制器具有单相电容启动，与异步电动机，微型齿轮减速器速度传感器可组成的机电一体化产品。主要优点：优点：体积小，速度范围宽，机械特性优良。优点

：广泛用于包装.食品.仪表.电子.医疗器械.服装行业生产流水线作调速驱动装置。优点

：配套电机功率6w.15w.25w.40w.60w.90w.120w

安装尺寸：54\*96mm

### us-52,dl-050，sc-a系列交流单相电机电子调速控制器

us-52,dl-050，sc-a系列交流单相异步电动机电子调速控制,采用新颖电子线路及集成元件,具有体积小.精度高.调速范围宽.耗能低.寿命长.使用方便,能与国内生产的单相异步电动机配套使用,实现反馈恒速和无级调速,广泛应用于包装.印刷.电子.仪器.仪表.服装机械.医疗机械等行业生产流水线作调速装置,同时能与日本东方电机公司.台湾上阳电机公司生产的同类产品互换使用。

使用条件：

环境温度: -10~+50

相对湿度: 90%

大气压力: 86~106kpa

电压波动:  $\pm 10\%$  频率  $\pm 2\%$

技术参数:

额定电压	频率	额定电流	电机	速度范围	控制精度
[v]	[hz]	[a]		r/min	%
ac220v	50/60	1.2	120w	70~1400	3
		4.0	400w	70~1400	3

工作原理:

在电动机控制回路中串入双向可控硅，控制可控硅的导通角从而控制电动机的端电压。当外接电源电压或负载波动引起转速变动时与电动机同轴联接的测速发电机输出信号通过积分器与转速给定信号比较,其误差放大后和过零触发信号经驱动移相触发器实现电压自动调整从而使转速稳定在给定值,需要改变转向时,只需将电动机正反转接头对换即可。

配套电动机技术参数: yydj, ycjt, ytcj, ycjfk系列电机 功率6--180w 转速90 ( 0 ) --1400r/min 电流0.82-3.67a