

# 供国际高精度ZHRV1-13相序电压保护器，可靠品质全球信赖！

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 供国际高精度ZHRV1-13相序电压保护器，可靠品质全球信赖！                      |
| 公司名称 | 乐清市正鸿科技有限公司  |
| 价格   | 1.00/台   |
| 规格参数 | 品牌:CHTCE正鸿保护器<br>型号:ZHRV1-13电压保护器<br>额定电压:220380 (V) |
| 公司地址 | 中国 浙江 乐清市<br>浙江省乐清市柳市镇龙坦路28号                         |
| 联系电话 | 86 577 62871589 13353385001                          |

## 产品详情

|      |             |        |               |
|------|-------------|--------|---------------|
| 品牌   | CHTCE正鸿保护器  | 型号     | ZHRV1-13电压保护器 |
| 额定电压 | 220 380 (V) | 断开容量   | 1000          |
| 额定电流 | 5 (A)       | 绝缘耐压测试 | 2000 (Vac /m) |
| 产品认证 | CCC CB      |        |               |

### 一、产品简介：

zhrv1-13系列继电器采用单片机为核心，进行数字运算处理，具有精度高的特点，适用于交流50hz/60hz，ac220v、230v、240v、380v、400v、415v的电路中，作为过/欠电压、断相、相序、不平衡保护控制用；在三相四线制电路中，无相序保护功能的继电器可实现单相、两相的电路的保护。广泛应用于工控系统、功率补偿电容器、开关面板、空调系统、电机控制等场合。

### 二、主要技术参数

工作电源：ac220v、230v、240v、380v、400v、415v； 工作频率：50hz/60hz； 保护功能：过/欠电压、断相、相序、不平衡保护控制用； 相序、断相动作时间：1s； 电压精度： $\pm 1\%$ ； 延时时间精度： $\pm 1\%$ ，最小误差0.1s； 触点形式：一常闭常开转换触点； 触点容量：5a ac-15(交流电磁铁)； 安装方式：装置式 导轨式；