

楼宇对讲系列 黑白可视楼宇对讲 黑白、彩色可视门铃

产品名称	楼宇对讲系列 黑白可视楼宇对讲 黑白、彩色可视门铃
公司名称	南昌福泰电子厂
价格	400.00/台
规格参数	品牌:福泰 型号:KS800AZ 显示:4寸黑白CRT
公司地址	中国 江西 南昌市 江西省南昌市民营科技园民安路375号
联系电话	86 0791 8500171 13970078909

产品详情

品牌	福泰	型号	KS800AZ
显示	4寸黑白CRT	连接	6芯排插
摄像	1/3英寸 黑白CRT	电源方式	外接电源
图象重显率	1(%)	图象分辨率	420TVL
适用范围	别墅型、小高层、多层建 筑	类型	黑白可视对讲

一、前言 楼宇对讲系统是现代居家最为理想的一种安全防范装置。它除具有普通对讲分机呼叫和通话等功能外。最大的优越性是：主人可以随时在室内通过屏幕察看门外情况，准确判断来访者身份，决定是否接待。这无疑会给用户带来极大的安全和便利。二、可视分机概述1、显示器采用4寸扁平crt，具有高分辨率和清晰的图像；2、分机可以发出呼叫振铃声；3、用户可以与来访者（或管理中心）通话，并可按键开启电控门锁；4、系统具备显示来访的影像和通话保密功能；5、系统空闲时，可启动监视功能，主动察看户外情况。

三、主要技术参数

1、显像管 4英寸黑白扁平显像管2、解晰度 500条电视线3、扫描频率
15625hz (h) × 50hz (v) 4、电源电压 dc12 ~ 18v

5、视频信号 ccir制式，75 阻抗、1vp - p6、音频信号 全双工方式7、消耗功率
待机状态0.5w；工作状态10.5w8、配线方式 6线制，有极性

四、操作说明1、来访者在门口主机键入房号，呼叫自动启动。对应房号的可视分机将打开显像屏幕显示影像，并发出和弦音；2、不摘取通话手柄，可视分机将持续振铃，并在30秒后自动关机；3、摘取通话手柄，可与来访者通话，限时45秒，挂下手柄可关机；4、分机被摘机后，可按下开锁键，打开本单元门

电控锁；5、按下监视键，可打开显像屏幕约30秒，您能监视门口情况。如果系统正在处理其他呼叫或其它住户正在使用监视功能，此时占线指示灯亮，您的监视将被拒绝，屏幕不会打开，这正是系统的保密功能；

6、调节对比度调节钮(下面)，可以使过亮、过暗或层次不清的图像达到满意的效果；如果图像整体过亮或过暗，您可以调节亮度调节钮(上面)；7、按下呼叫键，可呼叫管理中心，呼叫信号将即刻传至管理中心；8、管理中心呼叫住户分机时，可视分机发出“嘟--嘟”的振铃音，摘取通话手柄，可与管理处通话，限时60秒，挂下手柄关机；9、调节对比度调节钮(右边)，可以使过亮、过暗或层次不清的图像达到满意的效果；如果图像整体过亮或过暗，您可以调节亮度调节钮(左边)；注：第7、8项的功能，仅当系统配备有管理中心时，方可实现；系统可能因型号或设置不同，振铃、通话和监视限时的时间长短略有不同；如系统有其他特殊配置，请向管理处咨询。

注意事项

本系统为高档、精致的安防产品，购买后应合理安装，正确使用，并妥善保养，以保证系统性能以及正常工作。1、所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。2、严禁使用湿布或手擦拭显像屏幕。3、应以柔软的棉织物擦拭，严禁使用有机溶剂或化学清洗剂，必要时，可沾少许清水或稀释的肥皂水清理污渍。4、要远离电视机、电脑等强电磁场电器，以免影响图像质量。5、要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。