

定做 大屏幕LED数码显示 足浴桑拿钟点计时器 正、倒计时器

产品名称	定做 大屏幕LED数码显示 足浴桑拿钟点计时器 正、倒计时器
公司名称	闽西依科高技术有限公司
价格	420.00/台
规格参数	设备名称:足浴计时器、计钟器 规格:130MM*28MM 材质:LED数码显示
公司地址	龙岩市新罗区中城解放北路中段
联系电话	86 0597 2803606 13685955811

产品详情

设备名称	足浴计时器、计钟器	规格	130MM*28MM
材质	LED数码显示	颜色	面议

本产品是专为足浴、桑拿等服务场所设计开发的正、倒计时显示、控制器。

在足浴、桑拿等场所，都是以点钟方式提供服务的。为提高服务质量，该场所就需要一台精准的计时提示器，这样就使客户和服务人员都能很好得掌握好服务时间，提高服务质量。

本产品功能特点：

一、功能和特点:

- 1、本计时钟可按倒计时（或正计时）方式显示时间；
- 2、本计时钟显示三位时间：分钟百位、分钟十位和分钟个位。、
- 3、计时钟可预设计时钟点的时长：编程点数60点。用户可将每段时长都编入程序，以代码形式选择计时长，方便操作。
- 4、可由用户任意设定计时时长的代码，各种代码表示一种计时数字的时长。也可以每次都设定一组计时长；
- 5、定时时间到时，能发出提示音，显示屏显示“end”，表示定时时间已结束；如果需要语音提示，也可以开模提供语音。
- 6、可随时查看“预置时间”；

- 7、当查看或修改“预置时间”时,不影响时钟的正常走时(倒计时)。
- 8、本仪采用大屏幕高亮度发光数码管显示时间,可清晰地看见时长。

二、技术指标:

- 1、设置定时时间的间隔以1分钟为单位。
- 2、交流电源电压范围:~ 170v ~ 250v。
- 3、平均耗电功率:8w。
- 4、计时误差 1秒/天。

6体积:长230mm×高160×厚45mm;重量:0.6kg。

三、使用方法:

(一)本钟有两种显示状态:

- 1、“计时状态”:显示的是计时时间,这时,秒点按每秒一次的速度闪动,秒点不动,表示计时停止;为防止客户乱调时间,此时直接按加减调整键无效。
- 2、“预置时间”状态:此时,全时间屏闪烁,时间屏显示的是预置时间。

(二)遥控设置“预置时间”:

- 1、长按“a”键(按键超过5秒时间)可使本仪退出“计时”进到“显示预置值”状态,或从“显示预置值”状态重新进入“计时”状态。在“显示预置值”状态按“b”键或“c”键便可进入“修改预置时间”的加减数状态:短暂地按一下“b”键或“c”键马上放开(短按)可使计时钟的预置时间加1或减1,连续按一会儿,本挂钟可进入快速加减数状态;
- 2、按“b”键或“c”键后,本仪能自动将显示屏上的时间记入电脑,作为以后的“预置时间”。
- 3、停止按“b”键或“c”键后,一分钟内,本钟将自动退出这状态,

(三)按一下“a”键,可使本挂钟恢复“倒计时状态”。注意:如果上述设置工作前本仪已经处在倒计时状态,本仪将继续完成原先的倒计时指令,此时显示屏显示的时间是正在倒计的“旧”时间,并继续完成该轮倒计时指令,新设置的时间尚未生效,这样可在一定程度上避免客户自行修改时间。

(三)按“a”键超过5秒时间(“长按”),可使本挂钟停止当前计时,进入准备计时状态。

设置新预置时间后要立即执行新的计时指令,就要先长按本键,再短按(点一下)本键。

(四)为防止客户更动倒计时时间,在计时状态下按“b”或“c”键,不能修改预计时间和正在进行中的计时时间,只可查看“预置时间”(暂时进入“显示预置时间”状态),这时,计时还在继续进行,显示屏闪动,这种状态持续一定时间后,本挂钟会自动回到正常显示计时状态。

（五）本计时钟在停电时能继续计时，计时结束（响铃时间到）前恢复供电，可照常响铃。停电前如处于等待状态，停电后来电就保持停电前的等待状态。

本产品为我公司自主开发，因对行业的了解未必充分，提供的功能未必详尽，欢迎专业人士共同探讨，完善产品。

我公司提供厂家定制服务，企业logo等信息可以定制显示在产品上，这样有利于提高企业形象。