

风速仪风速传感器 IN82工业应用风速变送器

产品名称	风速仪风速传感器 IN82工业应用风速变送器
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格玛 型号:IN82 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

产品详情

产品概述

IN82系列风速仪 风速传感器 风速变送器，应用于工业环境中，具备极强的稳定性和可靠性，工业应用中，针对其复杂的测量管路，高低温变化，凝露，电磁干扰等条件提供优质的解决方案。在风速的测量上，IN82能够抗污染，精确提供流速数据，同时具备一键校准功能。IN82的应用在工艺生产和过程监测中能够长期可靠的工作。

主要技术指标

测量范围：-30~+30m/s内可选

精度：±1 ~ ±20m/s ±(0.2m/s +2%*测量值)；±2 ~ ±30m/s ±(0.2m/s +3%*测量值)（在20 、1013hPa时）

信号输出：电流输出型：4 ~ 20mA（三线制），电气负载 < 500

电压输出型：0 ~ 10V（三线制），电气负载 > 10K

485输出型：标准ModBus-RTU

供电电源：20 ~ 28VDC

电气连接：PG9，电缆直径：4 ~ 8mm

外壳防护等级：IP65

工作压力：小于1Bar

工作温度：变送器：-40 ~ +60 ；探杆：一体式 14铝制探杆：-40~+80 ；一体式 8不锈钢探杆：-40~+100 ；

存储环境：温度-20 ~ +60 ，湿度0 ~ 85%RH

电路接线

安装尺寸图

选型表