

全新原装三菱PLC/FX2N-80MR-001特价现货

产品名称	全新原装三菱PLC/FX2N-80MR-001特价现货
公司名称	王运运（个人会员）
价格	1.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:FX2N-80MR-001 工作电压:220（V）
公司地址	中国 江苏 南京市白下区 中山南路
联系电话	86 025 84537005 13914492163

产品详情

品牌	三菱	型号	FX2N-80MR-001
工作电压	220（V）	输出频率	00（kHz）
产品认证	00		

控制规模：80点 内置8k容量的ram存储器，最大可以扩展到16k
cpu运算处理速度0.08 μs/基本指令 在fx2n系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块

电源、输入输出	电源规格	ac100v-240v
	耗电量	70va
	冲击电源	最大40a 5ms以下/ac100v，最大60a 5ms以下/ac200v
	24v供电电源	460ma以下
	输入规格	dc24v 7ma/5ma 无电压触点、或者npn开集电极晶体管输入
	输出规格	2a/1点、8a/4点com 8a/8点com ac250v，dc30v以下
	输入输出扩展	可连接fx2n系列用的扩展模块以及fx2n系列用的扩展单元。
性能	程序内存	内置8000步ram（电池支持）、注释输入、可run中写入;安装有存储盒时最大可扩展到16000步
	时钟功能	内置实时时钟（有时间设定指令、时间比较指令，具有闰年校正功能）
	指令	基本指令27个、步进梯形图指令2个、应用指令132种
	运算处理速度	基本指令：0.08 μs/指令，应用指令：1.52~数100 μs
	高速处理	有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、定时中断功能、计数中断功能、脉冲捕捉功能
	最大输入输出点数	256点
辅助继电器、定时器	辅助继电器：3072点、定时器：256点	

	计数器	一般用16位增计数器：200点，一般用32位增减计数器：35点高速用32位增计数·减计数器：[1相]60khz/2点、10khz/4点[2相]30khz/1点、5khz/1点
	数据寄存器	一般用8,000点、变址用16点、文件用在程序区域中最多可设定到7000点
其它	模拟电位器	通过fx2n-8av-bd型的功能扩展板，可扩展8点
	功能扩展版	可以安装fx2n- -bd型功能扩展板，
	特殊适配器	可以通过fx2n-cnv-bd连接
	特殊扩展	可连接fx0n、fx2n系列的特殊单元以及特殊模块。
	显示模块	可外装 fx-10dm(也可以直接连接got,et系列人机界面)
	对应数据通信	rs-232c、rs-485、rs-422、n:n网络、并联链接、计算机链接
	对应数据连接	cc-link、cc-link/lt、melsec-i/o链接
	外围设备的机型选择	选择[fx2n(c)]或[fx2(c)]。但是选择[fx2(c)]时使用有限制