

# R8\*30抗干扰大功率滤波磁棒电感 割草机专用

产品名称	R8*30抗干扰大功率滤波磁棒电感 割草机专用
公司名称	南京煜特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:滤波 种类:磁棒电感 品牌:YUT
公司地址	南京市建邺区莫愁新村52号
联系电话	86 025 52251109 13770729518

## 产品详情

应用范围	滤波	种类	磁棒电感
品牌	YUT	型号	8*30
封装形式	插件电感	绕线形式	单层密绕式
导磁体性质	磁芯	磁芯形状	圆形磁棒
工作频率	高频	安装方式	卧式
骨架材料	其他	品质因数Q	无
电感量	无 (mH)	额定电流	无 (mA)
分布电容	无 (F)		

常用磁棒电感线圈特性表

产品品名 part no	电感值(uh)	直流阻值dcr(ohm)ma	额定电流(amp)	自共振频率率srf(mhz)min	线径(mm)	圈数
r0205-1r0k	1.0	0.040	0.56	200	0.3	11.
r0205-1r2k	1.2	0.040	0.56	180	0.3	12.
r0310-1r8k	1.8	0.026	1.90	160	0.55	11.
r0310-2r2k	2.2	0.028	1.57	150	0.5	13.

r0310-2r7k	2.7	0.030	1.57	140	0.5	15.
r0310-3r3k	3.3	0.035	1.27	135	0.45	17.
r0310-3r9k	3.9	0.050	1.00	110	0.4	18.
r0310-4r7k	4.7	0.070	0.76	90	0.35	19.
r0415-4r7k	4.7	0.024	2.26	90	0.6	17.
r0415-5r6k	5.6	0.030	1.90	80	0.55	18.
r0415-6r8k	6.8	0.040	1.57	80	0.5	18.
r0415-8r2k	8.2	0.060	1.27	80	0.45	21.
r0415-100k	10	0.080	1.00	70	0.4	24.
r0520-100k	10	0.040	2.65	60	0.65	22.
r0520-120k	12	0.044	2.26	55	0.6	23.
r0520-150k	15	0.060	1.90	45	0.55	27.
r0520-180k	18	0.080	1.57	40	0.5	29.
r0520-220k	22	0.100	1.27	38	0.45	32.
r0520-270k	27	0.150	1.00	36	0.4	36.
r0630-4r7k	4.7	0.005	16.08	85	1.6	12.
r0630-5r6k	5.6	0.005	16.08	80	1.6	14.

r0630-6r8k	6.8	0.008	10.61	75	1.3	15.
r0630-8r2k	8.2	0.009	9.04	67	1.2	16.
r0630-100k	10	0.010	9.04	64	1.2	19.
r0630-120k	12	0.018	6.28	57	1.0	20.
r0630-150k	15	0.023	5.08	53	0.9	23.
r0630-180k	18	0.030	4.02	49	0.8	24.
r0630-220k	22	0.045	3.07	44	0.7	27.
r0630-270k	27	0.050	3.07	42	0.7	31.
r0630-330k	33	0.060	2.65	36	0.65	35.
r0630-390k	39	0.080	2.26	34	0.6	40.
r0630-470k	47	0.11	1.90	32	0.55	44.
r0630-560k	56	0.14	1.57	30	0.5	46.

备注：

1、电感量公差范围：j+5%；k+10%；l+15%；m+20%，客户可根据自身条件选择电感公差范围！

2、如果超出以上标准规格要求的，也可以根据客户的需要定制生产！