

# 变焦变光红外高速球 JOY

产品名称	变焦变光红外高速球 JOY
公司名称	武汉盈嘉智能系统工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JOY 型号:BR-H8200R-27 转速:高速球
公司地址	武汉市江汉区青年广场A栋15层H室
联系电话	027-85551659

## 产品详情

品牌	JOY	型号	BR-H8200R-27
转速	高速球	是否支持红外	是
使用环境	室外	安装方式	侧装
电压	24V	镜头	3.2~86.4mm
图像传感器	1/4 SONY	信噪比	60dB (加强)
工作温度	-20 ~ +50		

同步变焦变光红外智能高速球|br-h8200r-27

创新应用同步多段式变焦变光技术：

采用三组不同角度范围和不同照射距离的大功率红外灯，配合27倍一体化摄像机的变焦范围自动切换。很好的解决了红外灯不能跟随红外球变焦范围同步切换和远近灯互相干扰的难题，避免了近距离红外灯过度聚光形成手电筒效应的问题。如下图所示：

主要特点：

27倍机芯、彩转黑带ir-cut切换，实现红外灯控制和一体机滤光片同步切换，红外夜视效果完美，同时白天的画面不过曝、不偏色；

双层外壳保护摄像机机芯，连续工作温度低于50 ；

采用优质元器件，高细分步进电机、长寿命导电滑环、优质皮带、运转平稳，可靠性高；

采用国内最先进的“同步变焦变光”方式控制红外灯，有效解决“手电筒”效应，独创智能控制红外灯的开启与关闭，合理利用红外灯光源；

设计独特的摄像机、红外灯分仓隔离系统，没有球面罩反光、起雾的弊病；

恒流恒压的电路设计，保证红外灯长时间、长寿命的工作，红外灯寿命长达20000小时以上；

高效低耗、红外灯有效距离100米；

可选温控系统，适应高低温环境下工作；

结构科学、美观、稳固；

三重防雷技术，有效提高球机防雷和抗干扰能力。

技术参数：

型号	br-h8200r-27
成像源	1/4" super had sony ccd
信号模式	pal/ntsc
清晰度	彩色480线，黑白600线
有效像素	752（水平） 582（垂直）
最低照度	0lux，彩转黑感红外,带ir-cut切换
信噪比	60db（加强）
背光补偿	开/关
白平衡	自动
电子快门	1/50~1/12000秒
焦距	3.2~86.4mm
光学变焦	27倍
对焦	自动/手动,采用高性能dsp实现全数字超高速连续对焦功能
预置位	256个
花样扫描	4条，每条可记录100个动作
巡航轨迹	30个预置点可以参加巡航，预置点停留时间可设置
其他扫描	支持水平扫描、两点区域扫描、随机扫描
旋转范围	水平360°无限位，垂直180°，自动翻转
旋转速度	水平和垂直：最小0.01度、最大200度/秒
通讯方式	pelco d，pelco p
菜单功能	全屏幕菜单
温控系统	可选
智能红外灯	100米，夜间根据摄像机焦距自动切换远近红外或可通过软件强制打开/关闭红外灯
电源	宽电源设计：ac12v-24v、dc12-24v
球罩尺寸	8寸
球机材料	金属铸铝外壳，防水等级ip66
工作环境	-20 ~ +50（选配温控组件），< 95%rh