

LLS1000智能线路控制器(气路压力专用)

产品名称	LLS1000智能线路控制器(气路压力专用)
公司名称	北京莱森泰克科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	莱森泰克:LLS1000
公司地址	北京市海淀区西四环北路158号1幢七层7-16
联系电话	010-58731870 13520277456

产品详情

概述：

LLS1000智能线路控制器简称线路控制器，由线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块，实现线路自动切换并显示在液晶屏上，便于用户读取数据，[触摸屏操作界面简洁大方，方便简捷。](#)

多模块设计模式，可按客户需求定制，多功能自由切换。

技术参数：

- 1) 通道数量：1-80通道（按需订制）
- 2) 工作模块：1入多出；多入1出；多入多出；
- 3) 功能：芯体电阻切换功能；线路切换功能；（以实际要求为准）
- 4) 阻值：小于30m
- 5) 供电：AC220V 1A 保险 3A
- 6) 重量约：15 kg
- 7) 尺寸：长*宽*高 324*350*150
- 8) 工作温度：15 – 45
- 9) 预热时间：15-30分钟

- 10) 线路电流：5A@ 48V
- 11) 寿命：20,000,000次以上
- 12) 操作频率：典型10ms/次
- 13) 控制：触摸屏操作或远程通讯操作
- 14)

功能

1. 智能线路控制器内置线路切换模块，实现线路自动切换并显示在液晶屏上，便于用户读取数据。
2. 多种功能自由切换。（具体为实际要求为准）
3. 触摸屏操作
4. 多通道模式，可按用户需求选择装配。
5. 通用的RS232通信模式，与上位机通信。
6. 操作界面简洁大方，便于用户操作。

北京莱森泰克科技有限公司

地址：北京通州区东燕郊留山大街10号13B