

# 许继WGB-670系列微机备用电源自投装置

产品名称	许继WGB-670系列微机备用电源自投装置
公司名称	湖北湖开电力工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:许继电气 型号:WGB-671 产地:河南
公司地址	中国(湖北)自贸区宜昌片区港城路6号(注册地址)
联系电话	18062398084

## 产品详情

WGB-670系列微机备用电源自投装置1 装置简介WGB-670微机备用电源自投装置(以下简称装置)是功能完善的微机型备用电源自投装置,主要应用于35kV及以下各电压等级的进线开关、分段(桥)开关的自投中,可以直接安装在高压开关柜上,也可以组屏安装。装置共分两种型号:WGB-671(适用于进线开关和分段或桥开关自投)和WGB-672(适用于母线分段开关自投,并带母联保护功能)。1.1

功能配置:1.2 主要特点a.

加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装于开关柜上运行。b.

集成电路全部采用工业品或,使得装置有很高的稳定性和可靠性。c.

采用32位嵌入式微机处理器,配置大容量的RAM和Flash

Memory;利用SoC解决方案,数据运算、逻辑处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快。d.

采用16位A/D作为数据采集,数据采集每周24点,保护测量精度高。保护功能1

进线自投(方式1,2,5,6)2分段(桥)开关自投(方式3,4)3备投自恢复功能4

进线1过流加速保护5进线2过流加速保护6进线1过负荷保护7进线2过负荷保护8

分段开关自投(方式1,2)9、段电流保护10过流加速保护11零序电流保护12零序加速保护13

过负荷联切保护14母线TV断线检测告警15进线TV断线检测告警16开关跳位异常告警17

分段开关控制回路异常告警18分段开关手车位置异常告警19分段开关弹簧未储能告警测控功能1

遥信采集、装置遥信变位、事故遥信2正常断路器遥控分合3Ia1,Ic1,Ia2,Ic2,Ua1,Ub1,Uc1,Ux1,Ua2,Ub2,Uc2,

Ux2,Uab1,Ubc1,Uca1,Uab2,Ubc2,Uca2等模拟量的遥测Ia,Ib,Ic,I1,I2,Ua1,Ub1,Uc1,Ua2,Ub2,Uc2,Uab1,Ubc1,U

ca1,Uab2,Ubc2,Uca2等模拟量的遥测4故障录波e.采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互;可实时显

示各种运行状态及数据,信息详细直观,操作、调试方便。f.

可独立整定8套保护定值,定值区切换安全方便。g.

大容量的信息记录:可保存四组共80个近发生的历史报告,可带动作参数,掉电保持,便于事故分析。h

. IEC60870-5-103规约和ModBus规约自由切换,设有RS-485通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监

控或保护管理机联讯。2技术指标2.1额定数据a.额定电源电压:直流或交流220V或直流110V

(订货及使用区分规格)b.额定交流数据:交流电压:V,100V交流电流:或1A

(订货及使用区分规格)额定频率:50Hz