

伺服阀放大器-通用型电液伺服阀放大器-伺服阀放大器厂家- 伺服阀控制器-可替代进口品牌

产品名称	伺服阀放大器-通用型电液伺服阀放大器-伺服阀放大器厂家-伺服阀控制器-可替代进口品牌
公司名称	合肥宇韵自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区庐阳工业园
联系电话	0551-65261121 18256993918

产品详情

YY-100通用型伺服阀放大器产品介绍：适用于各伺服阀，可直接替换进口品牌产品

技术参数：

供电电源：24V DC(18 ~ 36V)；

控制输入：-10V ~ +10V DC；

大输出：±70mA；

增益：调节范围——1 ~ 40 mA（出厂设置——4 mA）；

偏置：调节范围——+70 ~ -70 mA 输出电流可调（出厂设置±50mA）

驱动禁止：<18V，或者开路；

振颤幅度：调节范围——0 ~ 20%（出厂设置——4%）；

振颤频率：调节范围——150 ~ 500Hz（出厂设置——400Hz）；

线性度：<0.5%；

温度系数：<0.05%/（<0.03%/）；

频率响应：>1.5kHz；

接线及调试方法：

1—DC24V正 3—控制信号+10V

2—DC24V负 4—控制信号-10V

5/6—短接可产生微颤驱动（一般不短接）

7/8—接阀线圈

幅度调节电位器：用来调节用来调节振颤幅度，已设置为出厂值，不需要调节。

满度调节电位器：用来微调输出电流，可调范围在0-10MA。

零点调节电位器：来调节输出电流0MA位置，即为阀的零。