

多功能两路直显控制器

产品名称	多功能两路直显控制器
公司名称	西安华凡科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:多功能两路控制器 型号:HFM302 额定电压:AC220V (V)
公司地址	陕西省西安市碑林区火炬路3号楼6层C区
联系电话	82510057 15991614955

产品详情

品牌	多功能两路控制器	型号	HFM302
额定电压	AC220V (V)	外形尺寸	300 × 210 × 80 (mm)

技术参数：

变送器接口

标准4—20ma电流环

两线制4—20ma变送器

三线制4—20ma变送器

对外输出dc24v

过流保护

响应时间 < 1秒

声光报警

报警音量： > 120db

超亮频闪灯报警

供电与功耗

115vac 60hz

230vac 50hz

整机功耗小于5w

继电器输出

一路继电器输出

250vac/7a 50/60hz

125vac/12a50/60hz

30v dc /7a

显示面板

4位0.8吋高亮数码管

可设置1位或者2位小数

报警状态指示灯（正常、一级报警、二级报警）

单位指示灯（ppm、%vol、%lel）

工作状态指示灯

可以自定义系统参数

具有系统参数恢复功能

机械参数与重量

外形尺寸：30 × 21 × 8cm

安装孔距：12.5 cm

重量：约2.5kg