

多路巡检显示控制器 多功能控制器

产品名称	多路巡检显示控制器 多功能控制器
公司名称	西安华凡科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:多功能控制器 型号:HFM100 额定电压:AC220 (V)
公司地址	陕西省西安市碑林区火炬路3号楼6层C区
联系电话	82510057 15991614955

产品详情

品牌	多功能控制器	型号	HFM100
额定电压	AC220 (V)	外形尺寸	480 × 250 × 130 (mm)

特点

- 1、传感器供电输出：dc24v
- 2、输入信号：4—20ma
- 3、响应时间： 8s
- 4、工作电压：ac220v,50hz
- 5、巡检路数：4 ~ 8路
- 6、信号复制：实现输入信号的复制(可输出4 ~ 20ma电流信号)
- 7、控制开关输出：负载ac 250v 7a dc 30v 7a
- 8、智能显示：高亮数码管循环显示，自动屏蔽未用的通道
- 9、报警：两种报警声音 报警声 120db
- 10、巡检时间：每路巡检时间1s
- 11、开机自检：自动搜索传感器的数目

12、设置灵活：采用两级菜单，用户根据需要可自己设置参数

13、可同时连接多种变送器

14、480 × 250 × 130(mm)