

# 电动车防盗报警器 / 电动车报警器

产品名称	电动车防盗报警器 / 电动车报警器
公司名称	泉州市丰泽贝斯特电子电器厂
价格	30.00/套
规格参数	型号:BS-21DB 适用车型:电动车 报警方式:振动
公司地址	泉州市丰泽区丰泽云谷工业园东云路17号
联系电话	0595-22995399 13850724650

## 产品详情

型号	BS-21DB	适用车型	电动车
报警方式	振动	报警范围	振动
电源电压	36-48 (V)	类型	机械式
种类	单向遥控式防盗器		

量大价更优，请来电话或在线洽谈！

bs-21da电动车防盗报警器概述：

我司生产的bs-21da电动车防盗报警器由遥控器、主机、报警器喇叭三件组成。

采用先进的微电脑芯片组成电路，耗电省，体积小，遥控距离大于100米。具有探测

灵敏、报警准确、可靠、安装简单的特点，是防盗报警的最有效装置。

功能简介：

bs-21da电动车防盗报警器防盗报警器具有以下功能特点：

- 1、遥控寻车、求救；
- 2、高灵敏度电子震动防盗，一触即发，遥控器四档调节灵敏度；
- 3、120db强力喇叭报警，惊吓盗贼；
- 4、百万组加密遥控系统，绝不出现重复现象。

## 使用说明：

- 1、 防盗警戒：轻按或长按布防键，警号喇叭发出“ 纠 ” 一声，三秒后都自动进入警戒状态。警戒后，第一次受外界碰撞、摇晃，警号喇叭发出短“ 纠 ” 6声，提示车辆装有防盗系统。第二次受外界碰撞、摇晃或警戒后没有用遥控器解除,而直接打开电门，警号喇叭连续报警。发出15秒尖锐的6音环绕报警声，再次受触发，喇叭间断报警3秒。直到碰撞停止，报警才停止。
- 2、 寻车：按一下门铃按键，喇叭鸣叫两秒，从而得知机车所处的位置。
- 3、 求救示警：当遇到紧急情况，可连续按两下门铃按键，喇叭大鸣，起威慑盗贼和报警作用。
- 4、 警戒解除：机车在设定防盗或防劫等状态，轻按撤防 键，警号“ 纠 ” ... “ 纠 ” ...两声，防盗器解除警戒状态。
- 5、 遥控调节灵敏度：长按布防键 +门铃键，进入灵敏度调节,此时喇叭会"纠""纠纠i""纠纠纠""纠纠纠纠"循环鸣叫，次数表示不同的灵敏度,共四档,一档最迟钝,二档次之,四档最灵敏.当鸣叫到所需的档数时,立即放开按键,喇叭会鸣叫一声,自动进入防盗警戒状态,此时灵敏度即为调整的档数(上电时的默认值为三档)。

## 主要技术指标：

- 1、 主机：工作电压：36~48v；静态电流<8毫安，最大工作电流<175毫安。
- 2、 遥控器：电池电压及型号：12v/23a。发射距离：>100米（空旷地带）。

## 使用注意：

- 1、 防盗器主机应安装在车体隐蔽及不被雨水淋之处；
- 2、 遥控器请勿重摔、勿沾水；
- 3、 安装主机时，把红线在最后接上；
- 4、 遥控距离变短或遥控器指示灯变暗时，请更换电池。

## 安装说明：

将主机正极（红线）、负极（黑线）分别接到电瓶的正、负极上，切换接反，否则会烧坏报警器，绿色天线，不需要接，单条兰色线接电门。

特别提示：

- 1、本产品应具备专业资质的人员安装。
- 2、本厂提醒用户注意以下可能出现报警失败的原因：
  - a、用户疏忽没有布防或误操作，而导致报警器不能正常工作。
  - b、报警器可能因电子元器件的老化、损坏、人为破坏导致不报警。
  - c、其它不可预测原因导致不报警。
- 3、防盗报警器是一种先进的技术防范手段，能阻吓盗贼、减轻损失、但不是保险的替代品，请用户继续对生命及财产进行保险。本厂不对产品故障造成的财产损失、人身伤害承担任何责任。
- 4、用户如果不同意以上的特别提示条款，可以在没有使用之前最迟在购机之日起7日内退回本产品，销售商将全额退款，否则视为同意以上条款。