

# LED控制器 LED多路控制器 LED12路控制器 LED跑马控制器

产品名称	LED控制器 LED多路控制器 LED12路控制器 LED跑马控制器
公司名称	上海央达电子科技有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:YD 型号:YD-312 种类:LED控制器
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区江桥镇张掖路355号1B402
联系电话	86 021 60953558/26811983 13661834386

## 产品详情

品牌	YD	型号	YD-312
种类	LED控制器	显示颜色	全彩
显示方式	横向滚动	像素直径	3.75 ( mm )
像素间距	12 ( mm )	模组尺寸	14 ( mm )
屏幕尺寸	41 ( 英寸 )	亮度	普通
灰度	135	像素	100
分辨率	1456	使用环境	室内
安装方式	悬挂式		

### 一、性能参数

型号：yd-312

电源输入：dc5v ~ dc24v

工作温度：-35 ~ 55

输出负载电流：1.5a/路 × 12路

外形尺寸：l154 × w75 × h29.5(mm)

自身功耗：< 1w

输出总功率：1 ~ 90w(5v) 1 ~ 216w(12v) 1 ~ 432w(24v)

重量(毛重) : 160克

## 二、功能特点

- 1、十二通道rgb控制，每路最大至1.5安培；
- 2、12种变化模式选择；
- 3、断电记忆功能；

## 三、变化模式

名称	模式说明	名称	模式说明
模式1	七彩渐变	模式7	静态固定色—绿色
模式2	全彩渐变	模式8	静态固定色—蓝色
模式3	rgb跳变	模式9	静态固定色—黄色
模式4	跑马变化	模式10	静态固定色—紫色
模式5	追尾	模式11	静态固定色—青色
模式6	静态固定色—红色	模式12	静态固定色—白色

## 四、连线示意图

下面以led 模组为例。