

# 功率因数控制器BG-JKW-21

产品名称	功率因数控制器BG-JKW-21
公司名称	伯格电气科技无锡有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东港镇工业园区勤工路35号
联系电话	0510-88232036 13373648567

## 产品详情

### 技术参数

海拔高度	2500m
工作温度	- 20 ~ + 60
存储温度	- 25 ~ + 70
工作环境	无腐蚀性气体，无导电尘埃，无易燃易爆的介质存在，安装地点无剧烈振动、
测量电流	0 ~ 6000A
灵敏度	50mA（二次）
测量功率因数	滞后0.200 ~ 超前0.200
工作电源	220V ± 20%
测量频率	50Hz
显示有功功率	0 ~ 6553Kw
显示无功功率	0 ~ 6553Kvar
显示电压总谐波畸变率	0.0 ~ 100.0%
显示电流总谐波畸变率	0.0 ~ 100.0%
取样电压	L1、L2、L3相电压
取样电流	母线L1、L2、L3相电流互感器二次0—5A
通讯接口数据	
通讯接口	RS - 485
协议	MODBUS通讯协议
通讯速率	4800—38400bps（无校验位）
测量精度	
电压	± 0.5%
电流	± 0.5%
有功功率	± 1.0%
无功功率	± 1.0%
功率因数	± 1.0%
频率	± 0.1Hz

## 规格型号

### 00V50HZBG-JKW功率因数控制器

型号	用途	控制路数	电压(V)	报警输出	开孔尺寸
BG-JKW-12A/21A	控接触器投切	12/21	220	有	113×113
BG-JKW-12B/21B	控制晶闸管投切	12/21	220	有	113×113
BG-JKS21	控制智能电容投切	21	220	有	113×113