

# 48V25AH电动车充电器

产品名称	48V25AH电动车充电器
公司名称	嘉兴市威昌机电有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威昌 型号:WT 电池类型:铅酸电池
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市秀洲区油车港开发区（正原路）
联系电话	86 0573 82238566/83622626

## 产品详情

品牌	威昌	型号	WT
电池类型	铅酸电池	输入参数	220V
输出参数	48V	外壳材质	塑料

本充电器是一种电动车专用充电器（铅酸水电池和铅酸免维护电池）用高频开关电源充电器,具有体积小,重量轻,效率高,使用方便的优点,它还根据蓄电池的特性要求,能最大限度地延长蓄电池的使用寿命.输出线可以根据客户要求定制。本产品荣获国家权威检测合格质量信得过产品。

### 主要性能

本充电器是标准的三阶段式充电器,第一阶段对电池进行恒流充电,待电池电压达到预定的阈值时后转换为第二段恒压(限压)充电,此后随着电池电量的增加,充电电流逐渐减少,但电流值减少到一定程度时,充电器自动转换到第三段浮充充电模式对电池进行浮充充电,(此时充电电压会减到符合电池浮充充电模式的最佳电压值,即使电池长期在此电压下充电也不会损坏)充电第二段到第三段,即充电状态指示灯红灯转绿灯的时候,由于电池的差异,会出现红绿交替一段时间,逐步对电池补充充电。

### 使用说明

请先将充电器输出红夹子夹在电瓶的正极上,黑色夹在电瓶负极上,并且保证连接可靠(连接可靠可以看到充电器一个指示灯红色,一个指示灯绿色),然后将充电器接入220v电源.此时充电指示灯为红色(就是两个指示灯都为红色,表示充电器正在对电池进行充电),当充电指示灯为绿色时,表示电池已充足,可拔下插头。

## 注意事项

1确保充电器输出正负极与电池组一样,否则会损害充电器和电池组;

2确认是可充电电池组,电池组与充电器电压相同

3充电器使用时会发出热量,一定要保持良好的通风环境,并不可将充电器盖住,不能接近易燃,易爆物品,沙发,床上,地毯等类似表面;

4充电器内有高压,非专业人士不得自行打开,不能在潮湿或水淋的地方使用,注意防雷击;

5充电器尽量不要放在车箱内携带,因为振动可能会使内部元件损坏;

6不能玩耍,以防触电;

7本充电器只适用于铅蓄电池专用,不能用作其他用途;

8本产品出售一年内对产品质量实行三包,如擅自打开,修理,不提供售后服务.

### 常见问题分析：

91.接上电池，没插交流电，充电器就显示绿灯，这是充电内部的电路结构决定的，不存在问题，这样在充电过程中停电会不会充电器把电池的电量放掉呢？是会有点点的，主要电流就消耗在充电器的指示灯上，电流很小，就是接在上面一天也不会消耗很大的电量。

2.电池充电一直显示红灯，充多久都不会绿灯，先检测一下电池的温度，如果电池发烫也不能转灯，这种问题常见于电池长时间放置，未能及时充电导致的电池老化，或者电池由于过放电后充电，有些电池可以通过两次的充电放电，可以正常转灯，有些则不能转灯。当然了充电器的损坏也可能导致这种问题的发生，简单的方法就是测量充电的电压和电流是否和技术参数相差太大。

充电转绿灯快,一般是电池本身剩余电量太多,或者电池老化后实际容量降低导致.