

BX-QT 户外媒体条形屏集群系统控制器

产品名称	BX-QT 户外媒体条形屏集群系统控制器
公司名称	上海仰邦软件科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海徐汇区钦州北路1199号88幢7楼
联系电话	021-64554198 64554199 18858100052

产品详情

品牌	-	型号	BX-QT
种类	LED控制器	显示颜色	双色

产品名称	bx-qt 户外媒体条形屏集群系统控制器
推荐指数	
产品状态	第七代定制产品，2009年5月投放市场，批量现货供应
产品优势	基于arm7硬件平台，为广告传媒行业量身定做； 支持底层软件在线升级，大大节省系统开发和维护升级费用；
应用领域	适用于户外媒体、气象信息等基于gprs通讯的信息发布系统
最大点数	768 × 16点或512 × 32点
存储容量	512kbyte，可定制扩展2 mbyte
分辨率	各种16和32点高的1/16、1/8、1/4、1/2和静态锁存的单色/双基色条形显示屏；
软件功能	系统集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本
节目数量	支持100个节目，每个节目最多划分为8个区域
区域类型	图文/时间/万年历/农历/模拟表盘/正负计时/动画
时钟显示	万年历/农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时
通讯方式	gprs/短距离无线通讯/rs232/rs485/usb
传感器	支持无
亮度调节	16级亮度，支持手动调节和分时调节
远程开关	支持软件强制开关机和定时开关机
工作电压	5v (范围4.5v ~ 6v)
最大功率	1.2w
环境温度	-30 ~ 70
二次开发	提供dll动态库或完整通讯协议；
配套软件	ledshowgg广告编辑发布系统【下载】
使用手册	《多区域led图文控制器使用手册》简体中文版【下载】

[《ledshowgg广告编辑发布系统使用手册》简体中文版【下载】](#)

显示适配卡板载2组t8显示接口和4组t12显示接口，无须另配显示适配卡