

# 百瑞欧蓄电池BT12-24 12V24AH大容量船舶配套应用

产品名称	百瑞欧蓄电池BT12-24 12V24AH大容量船舶配套应用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	245.00/1/只
规格参数	品牌:百瑞欧蓄电池 型号:12v24AH 产地:国产
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

百瑞欧蓄电池BT12-24 12V24AH大容量船舶配套应用

????????????????

- 2、不同厂家、不同容量、不同型号的蓄电池严禁在同一系统中使用。
- 3、阀控密封铅酸蓄电池在使用前不需进行初充电，但应进行补充充电。补充充电电压应按产品技术说明书规定进行。
- 4、阀控密封铅酸蓄电池的均衡充电：一般情况下，阀控密封铅酸蓄电池组遇有下列情况之一时，应进行均充（有特殊技术要求的，以其产品技术说明书为），充电电流不得大于 $0.2C_{10}$ 。
  - 浮充电压有两只以上低于 $2.18V$  / 只。
  - 搁置不用时间超过3个月。
  - 全浮充运行达6个月。
  - 放电深度超过额定容量的20%。对于高压直流，均充时要考虑服务器输入过压保护问题（ $282V$ ）。
- 5、蓄电池的充电量一般不小于放出电量的1.2倍，当充电电流保持连续3个小时不再下降时，视为充电终

止。

6、蓄电池的浮充电压按照产品技术说明书要求设定，并注意温度补偿。一般情况下，浮充电压为2.23~2.25V（25℃，2V单体），在某个实际温度时的浮充电压 $U = U_0 (25) + (25 - t) \times 0.003$ （t=环境温度）。

7、浮充时全组各电池端电压的大差值宜不大于90mV（2V）、240mV（6V）、480mV（12V），内阻偏差宜不超过15%。

8、应定期进行电池容量测试及放电测试。