

# 供应1200KW广西玉柴柴油发电机组 厂家直发

产品名称	供应1200KW广西玉柴柴油发电机组 厂家直发
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

## 产品详情

### 一、玉柴1200KW柴油发电机组技术参数

1. 机组型号：GF-1200
2. 机组功率：1200KW
3. 发电机型号：EG500-1200N
4. 频率：50Hz
5. 输出电压：400/230V
6. 转速：1500rpm
7. 功率因数：COS =0.8（滞后）
8. 机组燃油耗(g/Kw\*h)： 196
9. 最大输出电流（A）：2160
10. 相数/线数：三相四线
11. 噪声LP7m： 92db
12. 外型尺寸（mm）：5300\*2200\*2600
13. 重量：13000Kg

### 二、玉柴YC12VTD2000-D31柴油机技术参数（1200KW）

1. 柴油机型号：YC12VTD2000-D31
2. 备用功率：1520KW
3. 生产厂家：玉柴机器股份有限公司
4. 冷却启动：闭式水冷却
5. 启动方式：24V直流电启动
6. 进气方式：增压中冷
7. 汽缸数：12
8. 缸径/行程：200/210mm
9. 汽缸总排量L：79.17
10. 供油方式：电喷
11. 排放标准：国三
12. 汽缸排列方式：V型
13. 中冷方式：水中冷
14. 燃油型号：国产0#轻柴油
15. 调速方式：电控单体泵
16. 机油型号：WD/40

### 三、英格1200KW发电机参数

1. 品牌：英格
4. 型号：EG500-1200N
5. 材质：纯铜
6. 绝缘等级：H
7. 电压控制方式：AVR
8. 电压：4%
9. 额定电压（V）：400/230
10. 防护等级：IP23
11. 频率：50Hz

12. 相数/接线：三相四线/Y型绕接

13. 频率调整率(%)： $\pm 0.5$  (稳态) +10 ~ -7 (瞬态)

14. 电压调整率(%)： $\pm 0.5$  (稳态) +20 ~ -15 (瞬态)

15. 频率波动率(%)： $\pm 0.5$

16. 电压波动率(%)： $\pm 0.5$