

# 电流电压保护断路器 实时显示电流电压频率

产品名称	电流电压保护断路器 实时显示电流电压频率
公司名称	余姚市长江温度仪表厂
价格	40.00/台
规格参数	类型:便携式安全仪器 品牌:姚仪 型号:WXY-01
公司地址	中国 浙江 余姚市 浙江省余姚市工业开发区B区横三路
联系电话	86 574 62833904 13586703829

## 产品详情

类型	便携式安全仪器	品牌	姚仪
型号	WXY-01	电源电压	AC220V ( V )
用途	能实时显示电流、电压、 频率值		

wxy-01型采用单片机控制，能实时显示电流、电压、频率值。对负载具有过流、超压保护功能，在保护状态下能自动检测电流电压值。

### 一、技术指标：

- 1、电流范围：4a、5a、8a、10a、15a
- 2、供电电压：ac220v ± 10%
- 3、使用环境：仪表工作环境：0 ~ 50 ，相对湿度 85% ，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

### 二、仪表接线（参考）：

### 三、仪表操作：

- 3.1、给仪表正确接线后上电，打开面板上电源开关，仪表先自检显示测量电流范围，1秒后显示测量电流值。
- 3.2、按一下面板上按键，仪表将显示电压值，3秒后显示电压频率，再经过3秒返回电流显示状态。
- 3.3、当测量电流超过仪表的测量范围1a后(但小于测量范围的50%)，数码管显示电流值闪烁，如在15秒内未恢复到仪表规定的电流范围，则仪表断开输出，同时数码管显示字符“oue”，45秒后仪表再次接通输出。
- 3.4、如在测量过程电流超过规定值的50%，则仪表显示“sho”，无条件断开输出，如需要重新启动则要断开仪表电源后再次上电。