

四川金圣元电玩游戏机厂家

产品名称	四川金圣元电玩游戏机厂家
公司名称	深圳市宝安区民治金圣元电子经营部
价格	880.00/套
规格参数	品牌:金圣元动漫 型号:原装正版 产地:广州
公司地址	深圳市宝安区民治街道龙塘社区龙塘北五巷七号 一楼03号铺
联系电话	13580407620 13580407620

产品详情

[四川金圣元电玩游戏机厂家](#)介绍说明, [四川金圣元电玩游戏机厂](#)地址
[四川金圣元电玩游戏机厂家价格](#) [四川金圣元电玩游戏机厂家多少钱一组](#)

- 1、超大容量。窄边框大面积玻璃橱窗，LED照明，豪华，商品展示直观；
- 2、机器预留扩展，可随时组合成超大容量自动售货机；
- 3、支持微信、支付宝付款；
- 4、可同时售卖多种小食品及冷藏的罐装、瓶装、盒装、袋装等饮料，商品适用范围广；
- 5、微电脑控制系统具备智能数据查询、统计、核算、故障自诊等管理功能；

(大主机有打码器调试方式)

首先在机箱里面找到一个小手柄，确定键和小游戏键同时按住三秒以上，这个时候会进到后台。

- 1、参数调整 (调试难度以及大发炮，小发炮)
- 2、调整 (调试投币比例和打码天数)
- 3、查账 (查看机器盈利)
- 4、报账 (报账一次延时，报账两次后台账目清零)

调了难度之后，需要打码2次方可正常运行。

打码步骤：打码器打开之后选择，单机 计算 计算条码，然后照着屏幕输入，出现条码输入到机器上面，打码成功。

调整步骤：连线 计算 调整，输入屏幕的特征码，打码器选择好之后出现条码，输入到机器上面，成功。

一、关闭机器，找到音箱电源接头，然后重新拔插一次，开机

1.游戏发声，说明音箱电源没有插好

2.游戏不发声，说明音箱没问题，查看BIOS设置

3.按确定进后台，选择参数调整，音量调节就可以

二、关闭机器，然后将键盘连接到主机上，重新开机，并立即连续按Delete键，进入BIOS，选EXIT进入，选择 LOAD optimal default一项，点确定，然后按F10，确定退出，开机

1.游戏发声，说明BIOS没有设置

2.游戏仍不发声，说明不是BIOS设置问题，查看主板