

# ISA-2010模出、开关量输入输出卡

产品名称	ISA-2010模出、开关量输入输出卡
公司名称	长沙睿创自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:睿创自动化 型号:ISA-2010 批号:1
公司地址	长沙高新开发区麓谷麓景路2号
联系电话	86 0731 82842530 13548622677

## 产品详情

品牌	睿创自动化	型号	ISA-2010
批号	1	封装	2
类型	电源模块		

### 一、概述

isa-2010卡适用于符合pc / isa总线标准的系列商用机及工控机。本卡可在恶劣环境下工业现场工作。用户可根据控制对象的需要，选择电压或电流输出方式以及不同的输出量程。本卡带16路开关量输入和8路开关量输出，特别适用于工业现场开关状态

变化的输出和采集。

### 二、主要技术指标

输出通道数：2路(互相独立，可同时或分别输出)输出信号范围：(标 \* 为出厂标准状态)电压方式：0 ~ 10 v( \* )；0-5v；电流方式：4 ~ 20ma输出阻抗： 2 (电压方式)d / a转换器件：tlv5638d / a转换分辨率：12位d / a转换输出码制：二进制原码(单极性输出方式时) \* d / a转换建立时间： 10 μ s(不含隔离传输延迟时间)系统综合建立时间：约100 μ sd / a转换综合误差：电压方式： 0.2%fsr电流方式： 1%fsr电压输出方式负载能力：5ma / 每路电流输出方式负载电阻范围： 400

8路开关量输入，输入信号电平范围：ttl。16路开关量输出，输出信号电平范围：ttl。电源功耗：全电压输出方式：4w全电流输出方式：5w