

# 经济讨论型中央控制器及电源

产品名称	经济讨论型中央控制器及电源
公司名称	济南易通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:功放 品牌:飞利浦Philips 型号:LBB3310/00
公司地址	山东省济南市历城区花园路186号院内西楼301室
联系电话	82352377

## 产品详情

类型	功放	品牌	飞利浦Philips
型号	LBB 3310/00		

控制和电源器(cpsu)是讨论系统的核心。这种多功能的设备的特点包括：可以管理打开话筒的数量，决定操作模式，不需操作人员。可以连接外部设备以扩展系统的功能。它内置了一个扬声器，用于监听会议(如供速记员记录用)。

cpsu可以将以下设备连接到ccs800模拟讨论系统：

图像均衡系统 使较差的声学环境下的音质得改善 录音机 对会议和讨论录音和重放 外部公共广播系统 把会议的情况向本会议室或其它会议室的听众播放 外接话筒 供客座发言人或听众使用

注：在主席独控的作业模式下，当主席机的优先键按下后，外接话筒静音。

音频设备——提供背景音乐电话耦合器——使外地的人通过电话参加会议

通过正面盘上的旋钮可以在5种模式中选择：

开放模式带自动关断功能允许你选择可以同时启动话筒数量(1-4)。如果代表超过30分钟没通话便自动关闭，话筒也可手动关闭 开放模式不带自动关机功能允许你在1-4之间选择同时启动的话筒数量 超越模式代表可以用启动自己话筒的方式切断别的启动中的话筒，同时只能有1个话筒发声

注：在超越模式中，代表机不能超越主席机。

主席独控-只有主席能讲话，即使主席不讲话时，代表也不能讲话 测试模式-检测系统是否连接妥当。如果连接正常所有话筒的发光环和发言机的led都亮起来

## 控制器和指示器

市电源开 / 关键话筒模式选择器(4种工作模式重种测试模式)。发言机扬声器音量调整，这个调节器也控制发言机和cpsu耳机输出的音量。cpsu扬声器或耳机的监听音量控制。电源指示灯(led绿)。

### 互连：

电源输入连接发言机链路干线的2个输出口。每个输出口可连25台发言机。最长电缆长度是100m(109.3码)。增益可调的话筒输入，用于连接外接话筒。增益可调的录音机输入和输出。连接公共广播或背景音乐的线路输入和输出。电话耦合器输入和输出，用于电话线。输入信号与输出隔离，以防自激。插入接口(带旁路开关)，用于连接图像均衡器。1个3.5mm(0.14英寸)立体声耳机插口。

注：建议订做一个安装架，籍以把cpsu镶入安装。这种架子的例子可参贝关于ccs800的安装和操作说明。

### 技术指标

安装：桌面(移动或固定)外部尺寸(高x宽x厚)84x361x143mm(3.4x14.2x5.6英寸)包括5.5mm(0.22英寸)的脚重量1.5kg(3.3磅)颜色：面：炭灰(phi10736)底：黑(phi80007)