

Notifier诺蒂菲尔HAP-2000数字功率放大器（500W）

产品名称	Notifier诺蒂菲尔HAP-2000数字功率放大器（500W）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:HAP-2000 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Notifier诺蒂菲尔HAP-2000数字功率放大器（500W）

一、HAP-2000 500W数字功率放大器概述及介绍

HAP-2000是额定功率为500W的Class-D数字功率放大器。它能够与HCU-2000主控制单元，HSW-2000广播分配盘配合使用，高效地对音频信号进行放大，并通过扬声器进行音频输出。

二、HAP-2000 500W数字功率放大器特点

- 1、CLASS-D功放，高效节能
- 2、额定输出功率为500W
- 3、采用100V输出
- 4、采用强制风冷方式散热
- 5、能够自动限制输出电压

三、HAP-2000 500W数字功率放大器参数

主电源供电电压：~220V-240V 50/60HZ

备用电源供电电压：220V-240V 50/60HZ

电源消耗：<720W

主电源保险：T10AH 250V

功放输出：100V

额定输出功率：500w

频率响应：50HZ--18KHZ (+1dB~-3dB)

输入阻抗：20K