

分体红外线感应器可配装筒灯，吸顶灯，壁灯，镜前灯等灯具内部。

产品名称	分体红外线感应器可配装筒灯，吸顶灯，壁灯，镜前灯等灯具内部。
公司名称	中山市古镇天艺照明电器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:SKYART天艺照明 型号:SA170 工作电压:220-110 (V)
公司地址	广东省中山市古镇曹一工业区安宁路7号第二层
联系电话	0760-22351973

产品详情

品牌	SKYART天艺照明	型号	SA170
工作电压	220-110 (V)	感应范围	3-5
感应原理	分体设计可配装多款灯具上，拨动开关外露识别光暗模式	负载功率	600W
输出形式	继电器输出	延时关闭时间	10-180S
适用范围	可配装于吸顶灯，壁灯，镜前灯，应急灯等灯具内部		

描述:分体设计可配装多款灯具上，拨动开关外露识别光暗模式。

fission devise can intall in more than one lamp ,the switch on sun and night.

概述：

该产品是一种节能自动红外感应开关，可配合安装在各种适应安装的灯具内，增加灯具的功能，它可自动识别白天和黑夜。采用红外热释电传感器，集成电路芯片。当有人进入本产品的探测范围，红外探测器工作点亮灯，当人离开探测范围后，灯自动熄灭。

特征：

感应头与开关盒采用分立式设计,安装更方便；

工作照度可调：拨位开关拨到?位时，可在任何照度下工作，拨位开关拨到位只能在小于3lux的照度下工作。

主要性能指标：

探测范围：角度110/360°

探测距离：3—5米

工作照度：<3lux~2000lux

延时时间：60秒 ± 15%

电源电压：180 240v/ac 50hz (90-130v/ac 60hz)

额定负载：600w (可以带节能灯)

工作温度：-15 ~ +35

工作湿度：不大于93%rh

天艺照明是专业生产人体红外感应器,感应开关, led感应开关,配套led的感应器,带应急线的感应器,微波(雷达)感应器,声光控器,配套灯具,led灯具和应急灯具的厂家。产品获得ce和3c认证,远销国内和国外亚州、欧州、南美州等十几个国家。

有需要请与我们联系0760-22351973 22346382 www.skyartlamp.com