

0-10V调光驱动器1-10V调光驱动器 PUSHDIM开关0/1-10V可电位器调光

产品名称	0-10V调光驱动器1-10V调光驱动器 PUSHDIM开关0/1-10V可电位器调光
公司名称	珠海昶盛电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:CS-431-10A 输入电压:DC12-24V 输出电流:10A
公司地址	珠海市金湾区红旗镇南翔路永安一路口红旗邮电 大楼二楼214-A2室（注册地址）
联系电话	13928092036

产品详情

0-10V调光驱动器1-10V调光驱动器 PUSHDIM开关0/1-10V可电位器调光

产品概述：

CS-431系列调光驱动器。该系列驱动器是为了解决LED灯具和传统的荧光灯具不能同时使用而特别开发的产品。使用该产品，可以更好地让LED灯具嵌入到传统的荧光灯调光系统，解决了由于LED灯具和荧光灯具调光原理不兼容的问题。

功能特点：

- 1、自动适应DC12V~24V的工作电压。
- 2、单路输出10A *1路。

- 3、 push dim输入电压AC/DC12-230V。
- 4、 0/1-10V调光信号至PWM调光信号转换，主动、被动可选。
- 5、 支持线性调光或对数调光。
- 6、 输出短路保护，过流保护。
- 7、 兼容各***照明调光系统接口。
- 8、 可多个调光驱动连接工作，或添加我司功率放大器***放大。

技术参数：

输入电源	DC12V-DC24V
负载电流	10A/CH x 1CH
信号输入	0/1-10V或 PUSH DIM
输出信号	恒压PWM
输出功率：	120W(12V)/240W(24V)
产品尺寸：	L176 × W46 × H30(mm)
包装尺寸：	L179 × W49 × H33(mm)