

# 单相移相触发器PC02B

产品名称	单相移相触发器PC02B
公司名称	北京友合鑫茂自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:友合鑫茂 型号:PC02B 用途:调压稳压
公司地址	北京市丰台区马家堡东路121号院1号楼8层909
联系电话	010-56921930

## 产品详情

品牌	友合鑫茂	型号	PC02B
用途	调压稳压	产品认证	厂家技术规格

### pc02b单相移相触发器

pc02b单相移相触发器是根据广大用户的需求，我公司研制开发的新产品。pc02b可以直接触发单相可控硅，单硅反并联电力模块和双向可控硅模块。调压的原理是改变可控硅导通角，负载上得到的电压为斩波波型。

pc02b 适合于精确的温度控制、调光等阻性负载，感性负载仅限于小功率；适合于多点控制，led灯线性指示输出百分比状态，此产品控制简单、操作方便、din 导轨安装、性价比高、经济实惠。

一、外形尺寸及价格。

二、触发单硅反并联模块

三、触发双向可控制模块

四、自动控制时触发器管脚接线说明

1、2脚分别接同步变压器的 2 个输出；

3脚接单硅反并联的门极g1 ( g2 ) ; 双向可控硅的t1 ;

4脚接单硅反并联的门极g2 ( g1 ) ; 双向可控硅的g ;

5脚接仪表 +5v 输出的正极 ;

6脚不接线 ;

7或者8脚接仪表 +5v 输出的负极。

## 五、手动电位器控制时触发器管脚接线说明

1、2脚分别接同步变压器的 2 个输出 ;

3脚接双向可控硅的t1 ;

4脚接双向可控硅的g ;

5脚接手动电位器的滑动端 ;

6脚接手动电位器的固定端 ;

7或者8脚接电位器另一固定端。