

青鸟JBF62P-ATV2A1双路电压/电流信号传感器

产品名称	青鸟JBF62P-ATV2A1双路电压/电流信号传感器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF62P-ATV2A 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

青鸟JBF62P-ATV2A1双路电压/电流信号传感器

一、技术参数

型号 JBF62P-ATV2A1

名称 电压/电流信号传感器

品牌 青鸟消防

兼容性 JBF62S60消防设备电源状态监控器

工作电压 DC13V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 $< 0.4\text{mA}$ (DC24V)

报警电流 $< 0.5\text{mA}$ (DC24V)

确认灯 正常工作状态：运行灯绿色闪亮；消防设备电源故障时的工作状态：故障灯黄色常亮

线制 二线制（无极性）

编址范围 1 ~ 252

编址方式 编码器编址、控制器编址

远传输距离 1500m (RVS-2 × 1.5mm²)

监测对象 单路三相三(四)线交流电压、单路三相交流电流监测

电压测量范围 AC50V ~ AC500V

电流测量范围 AC0.5A ~ AC5A (二次侧)

电压分辨率 1V

电流分辨率 0.1A

过压百分比 0% ~ 20%

欠压百分比 0% ~ 20%

过载百分比 0% ~ 20%

工作温度 -10~+55

贮存温度 -20~+65

相对湿度 95% (无凝露)

外观 PantoneQ716-1-3灰色

外壳材质 ABS , 阻燃V0级

产品质量 244g

外形尺寸 110mm长 × 45mm宽 × 94.5mm高

执行标准 GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》

二、JBF62P-ATV2A1型电压/电流信号传感器接线图