

1500W正弦波逆变器(太阳能逆变器,风能逆变器)

产品名称	1500W正弦波逆变器(太阳能逆变器,风能逆变器)
公司名称	合肥博旭电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:逆变器 品牌:博旭 型号:BX-1500S
公司地址	安徽省合肥市当涂路花溪新村27幢603室
联系电话	0551-63358542 13905697819

产品详情

应用范围	逆变器	品牌	博旭
型号	BX-1500S	频率特性	高频
电源相数	单相	铁心形状	EE型
冷却形式	干式	铁心结构	环型
绕组数目	多绕组	防潮方式	密封式
冷却方式	风冷式	外形结构	卧式
电压比	12V-110 (V)	效率()	85%以上 (KVA)
额定功率	1500W (Hz)		

产品特点：本产品由优质高频变压器，进口igbt或vmos管，先进的智能微机cpu控制, spwm脉宽调制线路组成，纯正弦波输出，可带阻容性及电机感性负载，应变快抗干扰，适应性及实用性强，是停电应急电源首选产品。

- 1) 使用先进的双cpu单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；
- 2) 纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；
- 3) 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；
- 4) 体积小、重量轻，内部采用cpu集中控制、贴片技术，使得体积非常小、重量轻；
- 5) 散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率；
- 6) 工作噪音小，效率高

适用范围

- 1) 车船载设备系列：军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等；
- 2) 工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等；
- 3) 办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等；
- 4) 厨房器具系列：微波炉、电池炉、电冰箱等；5) 家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等；
- 6) 电动工具系列：电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等；

型号	bx-1500s	
输入	直流电压	12v or 24v or 48v or 110v
	直流电压范围	10-15vdc or 21-30vdc or 42-60vdc or 100-120vdc
	空载电流	< 0.8a
	效率	> 85%
	直流连接	cables with clips or car adaptor
输出	输出电压	100/110/120vac or 220/230/240 vac
	额定功率	1500w
	瞬间功率	3000w
	输出波形	正弦波
	输出频率	50hz or 60hz
	波形失真	3%
保护	低压报警	10dc \pm 0.5v or 20.5dc \pm 1v or 44vdc \pm 1v or 100vdc \pm 1v
	低压关断	9.5dc \pm 0.5v or 19.5dc \pm 1v or 42vdc \pm 1v or 96vdc \pm 5v
	过载	输出关闭
	过压	15.5v or 30.5v or 61.2v or 120v
	过热	输出自动关闭
	保险丝	短路
环境	工作温度	between -10 and +50
	湿度	20% ~ 90%rh 无冷凝
	储存温度	between -30 and +70