

移动宿营车12kw小型发电机车载

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 移动宿营车12kw小型发电机车载 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 电压:单三相 |
| 公司地址 | 嘉定区平城路789号1幢2218室 |
| 联系电话 | 021-51987641 13020198296 |

产品详情

移动宿营车12kw小型发电机车载。

大泽柴油发电机组机油压力过高怎样判断，确定后又该怎样排除故障呢？机油压力对大泽柴油发电机组的正常起着重要的作用，机组机油压力过高过低都是不行的。希望以下大泽动力的介绍能给用户带来参考。

* 发电机组如果是新投入使用的工程机械或者是保修后的柴油发电机组，机油压力明显过高，说明压力润滑部位的轴颈与轴承（瓦片）配合间隙过小，或限压阀调整压力过高，应认真检查压力润滑部位轴颈与轴承的间隙。若间隙过小时，应调整或刮研，避免因间隙过小烧坏配合副。移动宿营车12kw小型发电机车载。

* 发电机组如果是使用已久的柴油发动机出现机油压力过高现象，表明是机油细滤清器堵塞，应予以清洗。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸V型，风冷，四冲程，直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760mm

净重(kg)：295