

施工外墙吊篮施工镀锌吊篮外墙汇洋电动吊篮厂家

产品名称	施工外墙吊篮施工镀锌吊篮外墙汇洋电动吊篮厂家
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室(注册地址)
联系电话	19906379720

产品详情

高空作业电动吊篮平台升降过程中松开按钮后不能停止

1. 施工中突然断电

电动吊篮施工中突然断电时，应立即关上电器箱的电源总开关。切断电源，防止突然来电时发生意外。然后与地面或屋顶有关人员联络，判明断电原因，决定是否返回地面。若短时间停电，待接到来电通知后，合上电源总开关，经检查正常后再开始工作。若长对间停电或因本设备故障断电，应及时采用手动方式使平台平稳滑降至地面。当确认手动滑降装置失效时，应与篮外人员联络，在采取相应安全措施后，方可通过附近窗口撤离高处作业电动吊篮。

2. 在平台升降过程中松开按钮后不能停止

高处作业电动吊篮上升或下降按钮都是点动按钮，正常情况下，按住上升或下降按钮，悬吊平台向上或向下运行，松开按钮便停止运行。当出现松开按钮，但无法停止平台运行时，应立即按下电器箱或按钮盒上的红色急停按钮，或者立即关上电源总开关，切断电源使悬吊平台紧急停止。然后来用手动滑降使悬吊平台平稳落地。

建筑电动吊篮悬挂机构的安装，调试

1、电动吊篮安装前的准备工作 开箱后，按照包装箱内发货清单，清点建筑电动吊篮各零件部件的数量。检查各零部件是否有损坏、变形等异常情况。

2、电动吊篮悬挂机构的安装、调试 将插杆插入三角形的前支架套管内，根据女儿墙高度，插杆的高度在1.15-1.75米的范围内调节，用螺栓固定，完成前座安装。

将插杆插入后支架内，插杆的高度与前支架插杆等高，用螺栓固定，完成后座安装。将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆套管内，用中梁将前梁、后梁套连，并根据现场情况选定前梁的悬伸，前后支架之间的距离应放至大，将上支柱放置于前座的插杆套管上。小连接套置于后支架的插杆套管上，用螺栓固定，支架组装完成。无论是安装还是移位，悬挂机构必须满足抗倾覆。要注意的是：前梁伸出部分长度通常为1.1米-1.3米。大伸出量不得超过1.7米，如果由于施工需要，前梁伸出长度大于1.3米时，必须采取相应的安全措施，相应地减少工作载荷或增加配重，保证抗倾覆安全系数不于

将加强钢丝绳一端与前梁上连接套的滚轮固定，装钢丝绳夹拧紧，索具螺旋扣的开口端，钩住后支架插干上小连接套的销轴，钢丝绳的另一端上支柱绳轮、穿过索具螺旋扣的封闭端后用钢丝绳夹固定，调节螺旋扣的螺杆，使加强钢丝绳紧绷。