

国产发电机、国产小型发电机、发电机

产品名称	国产发电机、国产小型发电机、发电机
公司名称	南京驰威机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区应天大街518号
联系电话	86-02558786993 13512500004

产品详情

国产发电机、国产小型发电机、发电机来驰威买国产柴油发电机、国产柴油发电机品牌型号齐全，驰威供应国产发电机、柴油发电机价格合理！！柴油机保养程序：A级保养一、每日：

- 1) 检查发电机工作日报。
 - 2) 检查发电机：机油平面，冷却液平面。
 - 3) 日检发电机有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损。
- 二、每周：1) 重复每日的A级检查。
- 2) 检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
 - 3) 放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
 - 4) 检查水过滤器。
 - 5) 检查起动蓄电池。
 - 6) 起动发电机并检查有无影响。
 - 7) 用清水洗冷却器前后端的散热片。

- B级保养 1) 重复A级每日和每周的检查。
- 2) 更换发电机机油。（机油更换周期为250小时或一个月）
 - 3) 更换机油滤清器。（机油滤芯更换周期为250小时或一个月）
 - 4) 更换燃油滤清器滤芯。（更换周期为250小时或一个月）
 - 5) 更换冷却液或检查冷却液。（水滤芯更换周期为250-300小时，在冷却系统中加注补充冷却液DCA）
 - 6) 清洁或更换空气滤清器。（空气滤清器更换周期为500-600小时）
- C级保养

- 1) 更换柴油滤清器、机油滤清器、水过滤器，更换水箱中的水及机油。
- 2) 调整风扇皮带涨紧度。
- 3) 检查增压器。
- 4) 拆、检及清洗PT泵、执行器。
- 5) 拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进、排气门。
- 6) 调整油嘴升程；调整气门间隙。
- 7) 检查充电发电机。
- 8) 检查水箱散热器及清洗水箱外部散热器。

9) 水箱内加水箱宝，清洗水箱内部。10) 检查柴油机传感器及连接导线。11) 检查柴油机仪表箱。小型发电机因为体积小，重量轻，携带方便，拥有了更广泛的应用范围：如便携式电源、泵水系统、增氧系统、小型供暖系统，在市政项目、交通通讯、边防哨所、渔船等都可以使用。特别是在市政项目上，大批量的使用，节能减排的效果更加显著。柴油发电机的优点和特点

- 1、优点：
- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
 - (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
 - (3)、使用范围广
 - (4)、有害排放物较低
 - (5)、防火安全性好

发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管

- 2、特点：
- (1)、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，国内机组最大几千千瓦
 - (2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82L/KW H 汽轮机的1/10）
 - (3)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
 - (4)、起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒，应急1分钟内带到全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。
 - (5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易
 - (6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本最低

联系人：赵亮 电话：13512500004 15951867486 传真：025-58786993 网址：<http://www.jidiashop.com>
Email:397677385@qq.com 地址：南京秦淮区应天大街518号普迪五金机电城D-17 国产发电机、国产小型发电机、发电机来驰威买国产柴油发电机、国产柴油发电机品牌型号齐全，驰威供应国产发电机、柴油发电机价格合理！！