

DJ-3A型三相多功能校验仪

产品名称	DJ-3A型三相多功能校验仪
公司名称	河南星创科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区政六街22号院科技大厦405房
联系电话	86-037165852132 13838505396

产品详情

产品简介

本仪器又称三相用电检查仪、三相用电稽查仪、三相查窃电仪。本产品是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表、多功能电力仪表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术，并结合最新数字信号处理方法，为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。是广大电力工作者现场用电检查必不可少的工具。

产品特点

14、可配备三相精密测试电源，作为三相检定装置使用。

15、极强的现场负荷适应能力，工作稳定可靠。 16、体积小，重量轻，外观精美，便于携带。

技术参数

1、电能测量：0.05级、0.1级 2、交流电压测量50V-450V：0.1级 3、交流电流测量20mA-5A：0.1级

4、有功功率：0.2级 5、无功功率：0.3级 6、频率测量：45Hz-65Hz ($\pm 0.05\text{Hz}$)

7、角度测量： $0^\circ - 360^\circ (\pm 0.3^\circ)$ 8、电能脉冲常数=60000P / kw • h (电流量程小于100A) =600
P / kw • h (电流量程大于等于100A)

9、工作电源：电源适配器供电：DC+5V或Ua供电：AC50-450V 10、整机功耗：5VA

11、工作温度：-30 —50 12、相对湿度：40%—90% 13、重量：1.5Kg 14、体
积：220 × 138 × 60mm³

1、三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能、角度、频率等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。

3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入50-450V自动切换量程，确保测量精度。

5、电流输入有端子和钳表两种方式可选，最大可测电流2000A。

6、向量图实时显示，接线错误瞬间识别，窃电行为尽在掌握。 7、CT变比高精度测量。

8、电压电流波形显示，31次谐波分析。 9、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。

10、可配微机，通过RS232串行口对设备内的数据进行管理，真正实现无纸化办公。

11、大屏幕液晶中文菜单显示,一目了然，方便操作。

12、可通过电源适配器供电也可直接从电网取电(AC50-450V)工作，充分考虑现场使用条件。

13、具有快速自动校准功能，可即时修正仪器的变差。