

苏州对讲机 苏州摩托罗拉SMP308

产品名称	苏州对讲机 苏州摩托罗拉SMP308
公司名称	苏州高新区赛格电子市场华邦电子商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区赛格电子市场4E16
联系电话	86-051268054546 13401457784

产品详情

摩托罗拉对讲机 摩托罗拉SMP-308对讲机 SMP308对讲机 原装正品 主机和电池都带防伪

产品概述

计算机编程 有线复制 双音多频编码 语音信道提示 紧急呼叫 静噪控制 扫描 / 优先扫描 繁忙信道锁定 省电功能 倒频 声控免持 声控灵敏度 声控发射延时 发射限时 低压报警 监听 宽窄带选择 高低功率切换 侧边快捷键

规格参数

(1) 基础部分 信道数：16 仿真 / 数字亚音频：50 QT / 105 DQT 频率范围：UHF: 400-470MHz 330-400MHz VHF: 136-174MHz 外形尺寸 (不含天线)：117 × 57 × 32mm 重量 (含电池、天线)：197克 工作电压：DC 7.4V 智能快充：Yes(<4 hrs) 工作温度：-20~+55 电池类型：Li-ion 1050mAh (鋰電池) 使用时间：8 hrs

(2) 接收部分 灵敏度：-119dBm (0.25 μ V) 邻道选择性：[60dB@25KHz](#) / [50dB@12.5KHz](#) 互调：>55dB 信噪比：[40dB@25KHz](#) 接收杂散：7.5 μ W 阻塞：85dB 音频失真：10% 音频输出功率：[500mW@8](#)

(3) 发射部分 RF输出：< 4W (H:3.5W / L: 1W) 频率稳定度：± 2.5 PPM 调频和噪声：[40dB@25KHz](#) 调制限制：[± 2.5@12.5KHz](#); [± 5.0@25KHz](#) 邻道功率：65dB 调制特性：± 3 dB 杂散射频分量：7.5 μ W 音频失真：10%