

监狱/看守所专用门禁管理系统

产品名称	监狱/看守所专用门禁管理系统
公司名称	深圳视沃电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华民治大道(民康路口)民泰大厦9楼908室
联系电话	0755-29481228

产品详情

SW202-JY 监狱/看守所专用门禁管理系统 概述 在信息、网络技术高速发展的今天，高新技术促进了生产力的提高，也给人们的思维方式、工作方式和生活方式带来转变。“科技强警”的战略方针，正深刻地改变着传统的警务工作方式。监所门禁建设是“金盾工程”的重要内容之一，是实现监所管理现代化、保障监所安全的必要基础。监狱看守所、戒毒所是关押案犯及实施戒毒的主要场所之一。监所及戒毒所门禁系统的建设和使用，将为看守所及戒毒所的监管工作注入科学化管理的新观念，为各方面工作构建科技含量较高的操作平台，为监所、戒毒所管理水平达到新世纪的高、新层次打造基础。

监狱/看守所/戒毒所门禁系统的基本功能 实时监控和脱机运行双模式运行

管理员通过计算机对所有门的刷卡和开关状态进行实时监控,可以实时地显示所有门的开关状态,进出记录包含卡号 姓名 地点 所属部门 是否允许通过等信息.合法卡显示为绿色的记录,非法卡显示为橙色,报警信息显示为红色,并驱动计算机音箱提醒管理者注意,通过报警输出和消防联动扩展板,可以驱动警笛警灯等予以现场报警.也可以脱机运行,即计算机关闭的时候门禁系统的所有功能均可以正常运行.

灵活丰富的多时段管理 可以设置某个人能过哪几个门,或者某个人能过所有的门.也可设置某些人能过哪些门.设置结果可以按门或者按人来排列,用户可以很清晰地看到 某个门哪些人能过,或者某个人可以通过哪些门.一目了然,并可以打印或者输出到Excel报表中.可以设置某个人对某个门,星期几可以进门,每天三个几点到几点可以进门.可以设置注册卡的使用期限,例如

某年的几月几日到某年的几月几日. **多级操作员管理权限和界面锁定功能** 可以设置多级管理员和操作员管理权限,有些操作员可以规定他只能查看或者是否可以操作某些界面和功能.操作员临时离开监控台(例如去洗手间),可以锁定界面,实时监控继续进行,但其他人无法趁机操作管理软件. **卡+密码管理**

某些安全级别要求高的门,可以设置为卡+密码模式,每张卡都有自己独立的密码.如果银行员工的卡不慎遗失,被别人拣到也无法打开该门.也可以杜绝银行同事蓄意偷用别人的卡入门作案,并栽赃陷害.因为每个人都有自己的密码,如果刷卡后密码不正确,也不予以开门. **丰富实用的报警模式:** 非法闯入报警

门长时间未关闭报警 非法卡刷卡报警 胁迫报警 所有的报警都会在总控制电脑上实时显示红色闪烁记录,并驱动计算机音箱提醒管理者注意,通过报警输出和消防联动扩展板,还可以驱动警笛警灯等予以现场报警.

非法闯入报警: 门被人非法强行破坏打开. **门长时间未关闭:** 人员进入后,门没有关好,超过一定时间予以报警提醒进入的人员或者控制室的管理员安排关好该门.该时间可以自定义设置.

非法卡刷卡报警: 该功能可以有效地提醒管理员有人试图重试一些卡片来开门. **胁迫报警:** 工作人员被人胁迫要求打开某些门,如果该工作人员拒绝开门或者强行报警会被犯罪份子进行人身伤害,所以此时工作人员可以假意顺从犯罪份子,输入特定的反胁迫密码,此时门被自然打开,系统可以不动声色地将被胁迫的报警信息发送给中央控制人员的电脑,并驱动报警,及时采取措施.并同时保障了被胁迫工作人员的人身安全.

强制关门功能 如果管理员发现某个犯罪份子在某个区域活动,管理员可以通过软件,强行关闭该区域的所有门,使得犯罪份子无法通过偷来的卡刷卡或者按开门按钮来逃离该区域,通知保安人员赶到该区域予以抓捕,犯罪份子注定无处可逃.

紧急开门功能 当工作人员早、晚在金库接送钱箱,或者在非常紧急的情况下(如遇到火警、毒气)按下设置在营业厅的紧急开关按钮控制报警输出和消防联动扩展板,即可实现临时紧急打开某些门。

监狱/看守所/戒毒所门禁功能的专业需求: 双门互锁 许多银行的重要通道(例如通往储蓄所工作大厅的通道)设置有两道门,要求两道门予以互锁,以方便有效地控制尾随或者秩序进入. 当第一道门以合法方式被打开后,若此门没关上,则第二道门不会被打开;只有当第一道门关闭之后,第二道门才能够被打开. 同样的道理,如果第二道门没有关好前,第一道也不予以刷卡打开. 本系统可以方便便捷稳定地软件设置来启用或者禁用这两个门所辖的控制器这个功能,无需额外的物理接线.如果使用四门控制器还可以启用 三道门 甚至四道门的互锁.

应用案例举例: 前后两道防盗门组成一个全封闭的安全走道,门上装有猫眼或防弹玻璃 - 观察窗,用于监视通道内的所有情况,正常使用时,职员拿出经过授权的合法卡在读卡器上读一次卡,得到系统主机确认后,系统主机将自动开启公共区域的1号门的电锁,持卡人再用钥匙打开机械锁才能进入1号门,进入中转区域,防盗门的宽度只允许容一个正常人身位通过,防止不法分子尾随进入. 进入通道后必须关好第一道门,才能通过刷卡或第二道门外的出门按钮开启防盗门。

紧急双闭功能 有些场合叫“紧急关门功能”,该功能无需软件设置,只需将紧急开关接在控制器特定接线点上,发生紧急情况时,按下紧急开关,则该控制器所辖的所有门都闭合,按按钮,刷卡都无法开门.用于“关门抓贼”等场合. 拨起紧急开关,系统恢复正常运作.

反潜回防尾随设计 有些特定的场合要求,执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去,刷卡记录必须一进一出严格对应. 进入进门未刷卡,尾随别人进来,出门刷卡时系统就不准他出去,如果出门未刷卡,尾随别人出去,下次就不准他进来. 或者某人刷卡进来后,从窗户将卡丢给其他人,试图进来,系统也会拒绝该人刷卡进来. 如果用户设置启用该功能就可以实现该功能,该功能一般用于部队,国防科研 银行金库等场合. 这个功能对于落实谁何时处于某个区域提供了有效证据(适用于某些案件的勘查),有效地防止尾随,维持良好门禁管理秩序有积极的意义.

多卡开门 本系统可以设置为最多8个群组的多卡开门方式. 例如:

某银行的金库门如果要进入,需要3个行长来其中一个,20个保安员中必须来其中2人,3个押款员必须来其中两个,两个财务人员必须全部到场.

本系统通过软件设置就能够方便地设置和使用,用多卡开门的方式来严格实现,确保金库的安全性.

里外校验开门模式 某些银行的重要的门需要,外部合法人员刷卡后,经内部人员确认后予以开门.

管理员在没有收到合法请求信号时,刷卡门也不会打开.同时也可以设置外部呼叫为多人,例如分行必须有3个人在外部刷卡时,计算机通过信息和声音提示内部管理员,审核外部多人且身份合法后,刷桌面读卡器放行。

--	--