

爱色丽分光仪CI6X死机解决方法

产品名称	爱色丽分光仪CI6X死机解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI6X死机解决方法

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。屏幕出现“死机”情况；

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；

1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；14、eXact分光密度计

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；