

门禁控制器

产品名称	门禁控制器
公司名称	西安方安科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	西安市科技路
联系电话	15929321399

产品详情

DCU9008N控制器，它可独立控制1个门的单向进出或1个门的双向进出。与电脑连接时，保存在数据库中的所有数据将通过数据线上传到管理软件，脱机时可存储4000条进出事件和数据，停电时数据可保存180天。每个控制器支持7500个持卡人。DCU9008N控制器是一款高性价比，高可靠性的单门控制器，它具有1组出门按钮，1组门磁开关检测端口，两个兼容多种输入设备的读卡器端口，可实现1个门的单向进出或1个门的双向进出控制，控制输出负载达18VDC/10A，DCU9008N控制器内嵌12V/1.8A电锁电源输出，并设有12V后备电源输入端口，DCU9008N控制器的12V电压输出和开关量输出可通过跳线进行设置，非常方便。

型号 DCU9008N

管理数量 单门单向控制或双向控制

系统容量 支持分批次注册7500个持卡人或分卡号注册5000个持卡人

脱机存储 4000条事件缓冲存档

软件特点 多用户管理、多权限、15个时间组、具有实时监控功能、电子地图模拟显示器、Digitalor2005E ACS或 Digitalor2005E ACT，可选配 Digitalor2005E ACSN网络版

输入电压 220V AC(50/60Hz)

输入功率 30W

工作环境 温度-10 ~ 70，湿度0 ~ 90%

通讯方式 RS485

波特率 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps

输入参数 干节点开关量输入

输出参数 开关量输出或电锁电源输出

读卡器接口 提供TTL电平信号、12V DC、150mA读卡器电源

读卡器连接 4~8芯双绞屏蔽线，24AWG，连线距离 100m