

威衡牌高精度手提电子秤、厨房秤、便携秤

产品名称	威衡牌高精度手提电子秤、厨房秤、便携秤
公司名称	广州市威衡电子有限公司
价格	16.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭长腰岭二队
联系电话	13922367016

产品详情

双精度，去皮功能

产品型号：WH-A04

产品尺寸（长×宽×高）：170×75×23mm

LCD可视尺寸：33×20mm

产品重量：130克（含2节AAA电池）

单位：Kg/Lb/JIN/OZ（公斤/磅/市斤/盎司）

量程：40kg 分度值：d=10g；10kg 分度值：d=5g

【配置】：手提秤，2节7号电池

【说明】：具有外观精巧，携带方便，称量准确，性能稳定可靠，性价比高等特点；具有去皮、零点跟踪、自动关机、单位置换等功能，是理想的新一代称量产品,便是淘宝卖家、快递必备的工具..

开机：

将电子秤悬挂，使其处于竖直状态，按“ON/OFF”键开机，显示窗显示(88888)，蜂鸣器发出开机提示声，约二秒后显示窗显示(0.00或0.000)此时手秤完成初始化，进入称重状态。

去皮/置零：

当使用容器装散装物品称重时，可先将容器置于秤上，按“TARE”键，待重量窗显示零后再装入物品称重，就可得到物品的净重值。

称量：

开机后，将物品挂於秤，即显示秤上物品重量值。当秤上吊挂物品稳定（停止摇摆）后，物品重量值被锁定，蜂鸣器发出锁定提示声并显示锁定标志（HOLD）。此时可按“ON/OFF”键解锁再次称量。称重时，所加物品重量（包括皮重）不得超过“最大称量 + 9d”（10kg：d=5g；20kg：d=10g），如果超过以上值时，将显示超载标志“Err”，并发出报警声。

单位转换：

按“UNIT”键，电子秤在kg（公斤）、lb（磅）、oz（安士）三个单位之间进行轮流转换（1kg=2.2lb=35oz）。

关机：

称重状态下（在初始化下不可关机），没有锁定时按“ON/OFF”键关机，锁定状态时先按“ON/OFF”键解锁，再按“ON/OFF”键关机；或90秒内无任何操作，电子秤自动关机。

注意事项：1、每次开机自检时，电子秤应处於竖直方向。

2、请手提著吊环或在吊环上另加辅助工具称量，请勿手握外壳称量，否则将导致称量显示值误差超标。

3、在使用过程中应尽量避免猛烈碰撞和冲击。4、电子吊秤外壳采用ABS工程塑料，清洁时请使用软布加清水或洗洁精擦拭，严禁使用苯、硝基类溶剂、烧硷液体等腐蚀性物质进行清洗。

5、若显示电量不足标志（

），请及时更换电池。如果电子秤长期不使用，应取出电池，以免因电池漏液而损坏电路