

双压簧线路故障指示器

产品名称	双压簧线路故障指示器
公司名称	滨州腾达电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省滨州市无棣县万佳达电子街66号
联系电话	86-0543-5078155 13705433763

产品详情

【双压簧线路故障指示器】

品牌	腾达	型号	多种
种类	指示器	光源形状	面状
光源种类	LED发光二极管	光源分布位置	侧光式
显示模式	反射式	显示颜色	正常（白色）、故障（红色）
规格尺寸	15*7.5*7.5（mm）	膜板材质	塑胶
膜厚	20（ μm ）	光片厚度	1（mm）
偏光角度	95（ $^{\circ}$ ）	连接方式	金属插脚
OEM	不可以		

能准确判断故障线路和故障点，具有性能稳定、精度高、抗干扰能力强、外型美观，安装方便等特点。功能及特点：1 故障指示：正常运行时，窗口为白色显示；发生短路故障时，窗口为红色显示。2 自动复位：线路恢复供电后，故障指示器会自动复位，复位时间可根据线路环境、巡线长度、部门要求等由客户选择。3 带电装卸：带电装卸极其简单，不影响线路运行。4 为查找隐蔽性故障点提供了技术手段。5 迅速指明故障线路和故障点，缩短故障排除时间。6 准确指示瞬间故障，利于排除供电隐患。7 避免传统多次拉闸巡线给电力设备带来的影响。