

爱色丽分光仪CI64无法开机维修

产品名称	爱色丽分光仪CI64无法开机维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI64无法开机维修 Ci60测量底座损坏；爱色丽Ci60分光测色计常见故障：清洁校准基准 清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；Ci60测量底座损坏；2、MA系列（MA9X/MA94/MA96/MA98）“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；