

# 爱色丽分光光度计CI64死机故障

产品名称	爱色丽分光光度计CI64死机故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽分光光度计CI64死机故障 Ci60测量底座损坏； Ci60测量底座损坏； 屏幕出现“死机”情况； Ci60导航控件按钮无响应； 使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。清洁校准基准 2、MA系列（MA9X/MA94/MA96/MA98）出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；