

# 松江云安HJ-9507防火门模块

产品名称	松江云安HJ-9507防火门模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松江云安 型号:HJ-9507 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

松江云安HJ-9507防火门模块

### 一、HJ-9507防火门模块产品参数

名称型号：HJ-9507防火门模块

监控电流：<math>350 \mu A</math>

报警/动作电流：2mA

接线要求：

接线要求：BYJ线

信号线 1.5mm<sup>2</sup>

电源线 2.5mm<sup>2</sup>

使用环境：

温度-10 ~ 50

相对湿度 95%(40 ±2 )

外形尺寸：86 × 86 × 30mm

## 二、HJ-9507防火门模块特点

与门磁开关、电磁释放器、电动闭门器配套使用监控防火门

## 三、HJ-9507防火门模块接线端子说明

### HJ-9507防火门模块接线端子说明

- 1、9507防火门模块用于常开门有通电型和断电型两种。
- 2、短接的话是断电型输出，即平时有24V电源输出，模块动作后切断24V。
- 3、不短接是通电型，即平时无电源输出，模块动作后输出24V，脉冲动作方式，持续时间1秒。
- 4、注意电动闭门器极性，接反无法工作，防火门模块启动后红色启动灯亮，收到闭门反馈后，反馈红灯亮，20秒没收到闭门反馈，主机可能报该防火门模块维修故障，启动灯灭掉。