

# 贵阳汇川变频器维修

产品名称	贵阳汇川变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

汇川变频器故障有哪些 汇川变频器故障代码原因及解决办法

故障现象：报E018

原因:电流检测故障

解决办法：1.30KW以下驱动板损坏，换机

2.37KW以上霍尔损坏，更换霍尔

故障现象：ERR09(欠压故障)

原因:驱动板上有器件损坏

解决办法：更换驱动板

故障现象:上电显示HC

原因：控制板与驱动板间连线松动;控制版芯或者DSP版芯有芯片损坏

解决办法：请排除由于连线松动所造成的问题;更换损坏的控制板与驱动板

故障现象：上电报ERR23(电机对路短路故障)

原因：电机或电机线缆绝缘失效导致对地短路

解决办法:若确定变频器输出端不接线时仍故障，则变频器损坏;若变频器本身没有故障，则请排除变频器到电机之间，或电机本身的故障

故障现象：上电显示“8888”

原因：MD320控制板4P 电缆  
线接触不好;MD320控制板16P排线没有接好显示8888;MD300控制板与键盘的两个RJ45 插座  
及两个插座之间的通讯连接线故障

解决办法：将电缆接好

故障现象：变频运行一段时间后报E014(模块过热)

原因：载频设置过高，风道堵塞或者风道损坏

解决办法：降低载频;或者清理风道更换风道