

# 南平市发电机出租厂家生产基地 南平市发电机租赁站

产品名称	南平市发电机出租厂家生产基地 南平市发电机租赁站
公司名称	飞达电力设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	帕金斯:假负载测试 2806:变压器出租 英国:柴油发电机组
公司地址	本地发电机出租 发电机租赁-全国连锁
联系电话	13863556166 13406353444

## 产品详情

南平市发电机出租厂家生产基地 南平市发电机租赁站

飞达发电机柴油发电机的保养技术很重要，新买的柴油发电机如果一开始就能很好的进行维护保养，将会大大的延长柴油发电机的使用寿命。通常，柴油机从购买开始就按时间来分成三级技术保养，一级技术保养一般是累计工作100h或每隔一个月，二级技术保养累计工作500h或每隔六个月，三级技术保养累计工作1000~1500h或每隔一年。下面将向大家详细介绍柴油发电机的一级技术保养。

- 1、检查蓄电池电压和电解液密度。用密度计测量电解液密度，此值应为1.28~1.30（环境温度为20 时），一般不应\*\*1.27。同时液面应\*\*\*板10~15mm，不足时应加注蒸馏水。
- 2、检查橡胶V带的紧张程度。按皮带张紧调整方法，检查和调整皮带松紧程度。
- 3、清洗机油泵吸油粗滤网。拆开机体大窗口盖板，扳开粗滤网弹簧锁片，拆下滤网放在柴油中清洗，然后吹净。
- 4、清洗空气滤清器。惯性油浴式空气滤清器应清洗钢丝绒滤芯，更换机油；盆（旋风）式滤清器，应清除集尘盘灰尘，对纸质滤芯应进行保养。
- 5、清洗通气管内的滤芯。将机体门盖板加油管中的滤芯取出，放在柴油或汽油中清洗吹净，浸上机油后装上。
- 6、清洗燃油滤清器。每隔200h左右，拆下滤芯和壳底，在柴油或煤油中清洗或换芯子，同时应排除水分和沉积物。
- 7、清洗机油滤清器。一般每隔200h左右进行：
  - a、清洗绕线式粗滤器滤芯；
  - b、对刮片式滤清器，转动手柄清除滤芯表面油污，或放在柴油中刷洗；
  - c、将离心式清滤器转子放在柴油或煤油中清洗。
- 8、清洗涡轮增压器的机油滤清器及进油管。将滤芯及管子放在柴油或煤油中清洗，然后吹干，以防止被灰尘和杂物玷污。
- 9、更换油底壳中的机油。根据机油使用状况（有的脏污和黏度降低程度）每隔200~300h更换一次。